

Station Beilen		Post I		Methode werking met
Van Hoogeveen op de sporen II en 3				
1	I ontvangt wekkersein van T			T (4)
	Bij aankomst op spoor	II	3	
2	Vrij (wit) wordt venster	9	8	T (9)
3	Niet omgelegd mag zijn krukje in veld	2,4R,5,8,12R	2,4R,5,9,12R	
4	Niet omgelegd mag zijn handel in veld	5,9	-	
5	I legt krukje om in veld	9	8	
6	I bedient venster (wordt wit)	10	10	T (10)
7	Vrij (rood) wordt venster	10	10	T (17)
8	I legt krukje normaal in veld	9	8	
2	I bedient venster (wordt rood)	9	8	T (18)
Naar Assen van de sporen II en 3				
1	I wekt Ork			Ork
2	Vrij (wit) wordt venster 12			Ork
	Bij vertrek van spoor	II	3	
3	Niet omgelegd mag zijn krukje in veld	2,4R,5,12R	2,4R,5,8,9,12L	
4	Niet omgelegd mag zijn handel in veld	5,9	5	
5	I legt handel om in veld	6	6,9	
6	I legt krukje om in veld	12L	12R	
7	I legt om het handel	C <sub>2</sub> /(C <sub>2</sub> <sup>v</sup> )	C <sub>3</sub>	
8	I wekt Ork			Ork
9	Laatste as over isolerende las nabij het bord sein 302 SR			trein
	Vrij (wit) wordt venster 11			
10	I legt krukje om (naar rechts) in veld 11			
11	I legt normaal het handel	C <sub>2</sub> /(C <sub>2</sub> <sup>v</sup> )	C <sub>3</sub>	
12	I legt krukje normaal in veld	12L, 11	12R, 11	
3	I bedient de vensters (worden rood)	12 en 11	12 en 11	Ork
14	I legt handel normaal in veld	6	9,6	
6	1-11-'63	A		

Station Beilen		Post I			Medewerking met:
Van Assen op de sporen I - 3					
1	I ontvangt wekkersein van Ork				Ork
2	I bedient de vensters 1 en 2 (worden wit) en 2 <sup>D</sup> (wordt rood)				Ork
	Tijdens het drukken van deze vensters wordt het venstertje "D <sup>V</sup> /B <sub>1</sub> <sup>V</sup> " rood; blijft het venstertje wit, dan kunnen deze vensters niet worden bediend en moet er op gerekend worden, dat sein D <sup>V</sup> of B <sub>1</sub> <sup>V</sup> niet in de normale stand staat				
3	I ontvangt wekkersein van Ork				Ork
4	I wekt T				T (1)
	Bij aankomst op spoor	I	II	3	
5	Niet omgelegd mag zijn krukje in veld	2,4R,5	1,4,8,9,12	1,4L,5,8,9,12	
6	Niet omgelegd mag zijn handel in veld	5	7,9	10	
7	I legt handel om in veld	6	5,10	5,9,7,	
8	Vervallen				
9	I legt krukje om in veld	4L	5	4R	
10	I overtuigt zich ervan, dat het lampje "Sp v. Asn vrij" brandt				
11	I bedient venster 4 (wordt wit)				T (2)
12	Vrij (wit) wordt venster	3	3	3	T (8)
13	I legt krukje om in veld	1	2	2	
14	I legt om het handel	D <sub>1</sub> /D <sub>1</sub> <sup>V</sup> /(B <sub>1</sub> <sup>V</sup> )	D <sub>2,3</sub> /D <sub>2,3</sub> <sup>V</sup>	D <sub>2,3</sub> /D <sub>2,3</sub> <sup>V</sup>	
15	Vrij (rood) wordt venster	1	1	1	Ork
16	Eerste as op geïsoleerd spoorgedeelte in hoofdspoor van Assen				trein
	het lampje "Sp v. Asn vrij" dooft				
17	Laatste as over dit geïsoleerde spoorgedeelte				trein
	het lampje "Spn.v.Asn.vrij" gaat branden.				
	Vrij (wit) wordt venster 2 <sup>D</sup> .				
18	Achter de trein legt I normaal het handel	D <sub>1</sub> /D <sub>1</sub> <sup>V</sup> /(B <sub>1</sub> <sup>V</sup> )	D <sub>2,3</sub> /D <sub>2,3</sub> <sup>V</sup>	D <sub>2,3</sub> /D <sub>2,3</sub> <sup>V</sup>	
19	I legt krukje normaal in veld	1	2	2	
20	I bedient venster (wordt rood)	3	3	3	T (9)
	Vrij (rood) wordt venster	2	2	2	
	Tijdens het drukken van dit venster wordt het venstertje "D <sup>V</sup> /B <sub>1</sub> <sup>V</sup> " rood; blijft het venstertje wit, dan kan venster 3 niet bediend worden en moet er op gerekend worden, dat sein D <sup>V</sup> of B <sub>1</sub> <sup>V</sup> niet in de normale stand is teruggekomen				
22	Vrij (rood) wordt venster	4	4	4	T (11)
23	I legt krukje normaal in veld	4L	5	4R	
24	I legt handel normaal in veld	5	10,5	7,9,5	
7	1-11-63	A	2e Wbl.		