

Openen en sluiten van de bruggen over de IJssel

1 Brp overtuigt zich er van dat de venstertjes "Brug Noord vrij" en "Brug Zuid vrij" wit tonen.

Het venstertje "Brug Noord vrij" is wit als:  
 a. de seinen 104, 106 en 108 te Zwolle rangeerstation "stop" tonen en het hoofdspoor vanaf deze seinen tot aan de beweegbare brug onbezet is;  
 of  
 b. sein 132 "stop" toont en het hoofdspoor vanaf dit sein tot aan de beweegbare brug onbezet is.

Het venstertje "Brug Zuid vrij" is wit als:  
 a. de seinen 118 en 120 "stop" tonen en het hoofdspoor vanaf deze seinen tot aan de beweegbare brug onbezet is;  
 of  
 b. sein 130 "stop" toont en het hoofdspoor vanaf dit sein tot aan de beweegbare brug onbezet is.

2 Brp drukt de drukknop aan het sleutelrelaiskastje "Brug Noord" en "Brug Zuid" de venstertjes aan deze sleutelrelaiskastjes worden blauw

3 Brp neemt de sleutels uit de sleutelrelaiskastjes en opent de bruggen

4 na het sluiten van de bruggen brengt Brp de sleutels weer in het slot van de sleutelrelaiskastjes de venstertjes aan deze sleutelrelaiskastjes worden wit.

De stand van iedere brug wordt elektrisch gecontroleerd.  
 Het betreffende venstertje is wit zolang de brug in gesloten stand ligt.  
 Is het venstertje „Contr. Brug Zuid" of „Contr. Brug Noord" rood, dan kan sein 130 of 132 niet uit de stand stop worden gebracht.