

C 5502/ Ndo

N.V. NEDERLANDSE SPOORWEGEN

Bedieningsvoorschrift

voor
Blokpost Nootdorp Oost

BVS/Ndo

1975

Ingevoerd met abv nr 2015
BIJGEWERKTE WIJZIGINGSBLADEN

Wbl	Abv nr	Datum	Paraaf	Wbl	Abv nr	Datum	Paraaf

INHOUD:

- 1 - Algemene gegevens, omschrijving van de seinen
- 2 - Situatietekening blp Ndo
- 3 - Bedieningstoestel blp Ndo
- 4 - Treinen van Rtkw naar Ldv
- 5 - Treinen van Ldv naar Rtkw

Algemene gegevens

Verkortingen

Ndo : de wachter in blokpost Nootdorp Oost
Ldv : de wachter in post T Leidschendam=Voorburg.

Omschrijving van de seinen

922 Bloksein naar Rtkw
924 Voorsein van 922
921 Bloksein naar Ldv

De stand van de seinen 921 en 922 wordt weergegeven met lampjes.
Is één van de seinen uit de stand "stop", dan brandt het corresponderende lampje wit.

Storingsmelder

De cijfers op de storingsmelder hebben de volgende betekenis:

- 0 - storingsmelder werkt niet
- 1 -
- 2 -
- 3 -
- 4 -
- 5 -
- 6 -
- 7 - ahob 11.2 km 11.251
- 8 - ovp 11.0 km 11.043
- 9 -
- 10 -
- 11 - ahob 8.8 km 8.838
- 12 - aki 8.3 km 8.337
- 13 - ovp 5.9 km 5.996
- 14 -
- 15 - geen storing

Blp Nootdorp Oost		N de we
Treinen van Rotterdam Kleiweg naar Leidschendam=Voorburg		met
1	Zolang een trein zich op het geïsoleerde spoor tussen km 11.050 en km 14.609 bevindt, brandt het gele lampje, is het groene lampje gedoofd en luidt de schel met langzame slag	trein
2	Ndo wekt Ldv	Ldv
3	vrij (wit) wordt venster 2	Ldv
4	Ndo legt krukje om in veld 2	
	Sein 921 komt uit de stand "stop"	
	Witte lampje sein 921 gaat branden	
5	Trein met eerste as over 1e isolerende las voorbij sein 921	trein
	Witte lampje sein 921 dooft	
6	Trein met laatste as over 1e isolerende las voorbij sein 921	trein
	Het gele lampje dooft, het groene lampje gaat branden en de schel met langzame slag houdt op met luiden	
7	Trein met laatste as over 2e isolerende las voorbij de overweg	trein
	vrij (wit) wordt blokknopsper 2b	
8	Ndo legt krukje normaal in veld 2	
9	Ndo bedient de vensters 2 en 2b (worden rood)	Ldv
4	1975	+

Blp Nootdorp Oost						Mede...
Treinen van Leidschendam=Voorburg naar Rotterdam Kleiweg						...
1	Ndo ontvangt wekkersein van Ldv					Ldv
2	Ndo bedient de vensters 4 en 4b (worden wit)					Ldv
3	Ndo overtuigt zich ervan, dat het witte lampje "Blok naar Rtkw" brandt					
4	Ndo bedient de knop "Ontbl. vertrek naar Rtkw" vrij (wit) wordt venster 3					
5	Ndo legt krukje om in veld 3 Sein 922 komt uit de stand "stop" witte lampje sein 922 gaat branden					
6	vrij (rood) wordt venster 4b					Ldv
7	Trein met eerste as over isolerende las voorbij sein 922 witte lampje sein 922 dooft witte lampje "blok n. Rtkw" dooft					trein
8	Trein met laatste as over isolerende las voorbij overweg km 14.572 vrij (wit) wordt venster 3b					trein
9	Ndo legt krukje normaal in veld 3					
10	Ndo bedient de vensters 3 en 3b (worden rood), waardoor bij hem venster 4 vrij (rood) wordt					Ldv
11	laatste as over isolerende las voorbij sein 920 bij km 13.195 witte lampje blok naar Rtkw gaat branden					trein
5	1975					+