

Algemene gegevens1. Verkortingen

T = de treindienstleider in post T te Simpelveld.

Wij = de treindienstleider in post T te Wijlre.

Aw = degene die te Aken West belast is met de bediening van de beveiligingsinrichtingen die zijn gekoppeld met Simpelveld.

2. Algemene bepaling

Op het door T bediende gebied zijn de B-voorschriften Deel IV van toepassing, met inachtneming van het in dit BVS omschrevene.

3. Blokstelsels

a. Op het baanvakgedeelte Simpelveld - Wijlre is blokstelsel A in dienst.

b. Op het baanvakgedeelte Simpelveld - Aken West is blokstelsel A in dienst.

4. Post T

Post T Simpelveld is blokpost.

5. Bedieningstoestellen

Het bedieningstoestel in post T is uitgevoerd als voor mechanische beveiliging type S en H.

De beschrijving hiervan is opgenomen in de B-voorschriften Deel IV.

6. Omschrijving van de seinen

D<sub>1</sub> Bloksein naar Wijlre.

D<sub>2</sub> Voorsein van D<sub>1</sub> (kan uitsluitend het seinbeeld 238 SR tonen).

E<sub>1</sub> Bloksein naar Aken West.

E<sub>2</sub> Voorsein van E<sub>1</sub>.

7. Storingsmelding aki 11.8 (km 11,864) op het bedieningstoestel in post T

Groene lamp brandt. Rode lamp gedoofd.	= Aki werkt normaal.
Rode lamp brandt. Groene lamp gedoofd. Zoemer werkt.	= Aki gestoord.

De zoemer kan d.m.v. de schakelaar worden uitgeschakeld.

Zodra een storing van aki 11.8 is opgeheven, werkt de zoemer weer.

De zoemer kan worden uitgeschakeld door de schakelaar in de normale stand terug te leggen.

C 5502/Simpelveld		1971	10e wbl		4
Simpelveld				Post T	Mede- werking met
Van Wijlre naar Aken West					
1	T ontvangt wekkersein van Wijlre				Wij
	Niet ongelegd mag zijn het krukje in veld 7 en in veld 19				
	Niet branden mag het lampje "Kr. 18"				*
2	T legt het krukje om in veld 18				aki 11.8
	Het groene lampje "aki 11.8" gaat branden				
3	T bedient venster 16 (wordt rood)				Wij
4	Vrij (rood) wordt venster 18				Wij
5	T vraagt Aw telefonisch ontblokking voor de trein				Aw
6	Vrij (wit) wordt venster 12				Aw
	Niet ongelegd mag zijn het krukje in veld 7 en in veld 19				
7	T legt het krukje om in veld 8				
8	T legt het krukje om in veld 12				
9	T legt het handel $E_1/E^V$ om in veld 12				
10	Trein passeert met de laatste as de geïsoleerde spoorstaaf bij post T				trein
	Vrij (wit) wordt venster 12 <sup>b</sup>				
11	T legt het handel $E_1/E^V$ normaal in veld 12				
12	T legt normaal het krukje in veld 12				
13	T bedient de vensters 12, 12 <sup>b</sup> en 11 (worden rood)				Aw
14	T bedient venster 18 (wordt wit)				Wij
	Vrij (wit) wordt venster 16				
	Het gele lampje "Kr. 18" gaat branden				
15	T legt het krukje normaal in veld 18				
	Het gele lampje "Kr. 18" en het groene lampje "aki 11.8" doven				
16	Vrij (wit) wordt venster 11				Aw
<p>*) Als dit lampje nog brandt doordat T bij een voorgaande beweging in dezelfde richting het krukje in veld 18 niet normaal heeft gelegd (zoals omschreven bij handeling 15), zal venster 16 niet kunnen worden geblokt (zoals omschreven bij handeling 3).</p>					

C 5502/Simpelveld		1971	10e wbl		5
Simpelveld				Post T	Mede- werking met
Van Aken West naar Wijlre					
1	T vraagt telefonisch ontblokking voor de trein				Aw
	Niet ongelegd mag zijn het krukje in veld 8 en in veld 18				
	Niet branden mag het lampje "Kr. 7"				*
2	T legt het krukje om in veld 7				aki 11.8
	Het groene lampje "aki 11.8" gaat branden				
3	T bedient venster 11 (wordt rood)				Aw
4	Vrij (rood) wordt venster 13				Aw
5	T wekt Wij				Wij
6	Vrij (wit) wordt venster 17				Wij
	Niet ongelegd mag zijn het krukje in veld 8 en 18				
7	T legt het krukje om in veld 19				
8	T legt het krukje om in veld 17				
9	T legt het handel D <sub>1</sub> om in veld 17				
10	Trein passeert met de laatste as de geïsoleerde spoorstaaf bij post T				trein
	Vrij (wit) wordt venster 17 <sup>b</sup>				
11	T legt het handel D <sub>1</sub> normaal in veld 17				
12	T legt normaal het krukje in veld 17				
13	T bedient de vensters 17, 17 <sup>b</sup> en 16 (worden rood)				Wij
14	T bedient venster 13 (wordt wit)				Aw
	Vrij (wit) wordt venster 11				
	Het gele lampje "Kr. 7" gaat branden				
15	T legt het krukje normaal in veld 7				
	Het gele lampje "Kr. 7" en het groene lampje "aki 11.8" doven				
16	Vrij (wit) wordt venster 16				Wij
<p>*) Als dit lampje nog brandt doordat T bij een voorgaande beweging in dezelfde richting het krukje in veld 7 niet normaal heeft gelegd (zoals omschreven bij handeling 15), zal venster 16 niet kunnen worden geblokt (zoals omschreven bij handeling 3).</p>					