

Westervoort				Medewerkin
Van Arnhem/Arnhem Goederenstation of Arnhem VS naar sein 300				met
1	Zodra Ah een rijweg instelt van Arnhem/Arnhem Goederenstation naar sein B, brandt bij Wtv het lampje "Akd tr. v. Ah of Ahg" en luidt de schel met langzame slag. (Voor treinen van Arnhem VS wordt geen aankondiging gegeven).			Ah
	bij doorrijden van	Arnhem/Arnhem Goederenstation	Arnhem VS	
2	Wtv overtuigt zich ervan, dat op het tableau: gedoofd zijn de lampjes in het spoor tussen	sein B en sein 300	sein A en sein 300	
	branden de rode lampjes bij de seinen A, B en C en gedoofd zijn de witte lampjes bij deze seinen			
3	niet omgelegd mag zijn krukje in veld	2,3,6,8R,10	1,2,3,6,8L,10	
4	Wtv legt krukje om in veld	1	-	
	doven gaat het lampje	W.3 +	-	
	branden gaat het lampje	W.3 -	-	
5	Wtv drukt de knop	n. Wtv sein B	n. Wtv sein A	
	branden gaat het lampje "v. Ah of Ahg"			
6	Wtv legt krukje om in veld	8L	8R	
	het brandende lampje dooft			
7	Wtv laat de knop los			
8	Wtv legt krukje om in veld 8°			
	uit de stand stop komt sein	B	A	
	doven gaat het lampje	Akd tr v. Ah of Ahg	-	
	de schel met langzame slag zwijgt			
9	eerste as voorbij sein	B	A	Trein
	brengt dit sein in de stand stop terug			
10	laatste as voorbij wissel 3 doet branden het lampje "v. Ah of Ahg"			Trein
11	Wtv legt krukje normaal in veld 8° en	8L	8R	
	het brandende lampje dooft			
—	Wtv legt krukje normaal in veld	1	-	
	doven gaat het lampje	W.3 -	-	
	branden gaat het lampje	W.3 +		
4	15-5-62	A		

Westervoort			Medewerking met	
van sein 300 naar Zevenaar via rechter of linker spoor				
1	Wtv overtuigt zich er van, dat op het tableau: a. de lampjes in wissel 301 en het betreffende spoor naar Zevenaar gedooft zijn en b. in de pijl naast het betreffende spoor het groene lampje brandt.			
	naar Zevenaar via	R spoor	L spoor	
2	niet omgelegd mag zijn krukje in veld	2, 3, 4R, 6, 10	2, 3, 4L, 6, 10	
3	niet omgelegd mag zijn handel in veld	1	-	
4	Wtv legt handel om in veld	3	1, 5	
5	Wtv legt krukje om in veld	4L	4R	
	branden gaat het groene lampje "naar Zv"			
6	Wtv legt krukje om in veld 9			
	het groene lampje "naar Zv" dooft			
7	Wtv legt krukje om in veld 9°			
	uit de stand stop komt sein 300			
8	Eerste as voorbij sein 300			
	dit sein komt in de stand stop terug			
9	Laatste as over isolerende las voorbij wissel 301			
	branden gaat het groene lampje "naar Zv"			
10	Wtv legt krukje normaal in veld 9° en 9			
	het groene lampje "naar Zv" dooft			
11	Wtv legt krukje normaal in veld	4L	4R	
12	Wtv legt handel normaal in veld	3	5, 1	
5	15-5-'62	A		

Westervoort				Medewerking
van Zevenaar via linker of rechter spoor naar sein C				met:
1	Zodra de trein sein 630 of sein 632 (km 102.175) bereikt luidt de schel met langzame slag en brandt het gele lampje "Tr akd v. Zv R sp" of "tr akd v. Zv L sp"			trein
2	Wtv overtuigt zich ervan, dat op het tableau gedoofd zijn de lampjes w. 301 en het lampje tussen sein 300 en sein C.			
	naar sein C van	R spoor	L spoor	
3	niet omgelegd mag zijn krukje in veld	4,6R,8,9	4,6L,8,9	
4	niet omgelegd mag zijn handel in veld	1		
5	Wtv legt handel om in veld	-	1	
6	Wtv legt krukje om in veld	6L	6R	
	branden gaat het groene lampje "van Zv"			
7	Wtv legt krukje om in veld 10			
	het groene lampje "van Zv" dooft			
8	Wtv legt krukje om in veld 10			
	uit de stand "stop" komt sein	304	302	
9	Eerste as over isolerende las voorbij sein	304	302	trein
	dit sein komt in de stand "stop" terug			
10	Laatste as over isolerende las voorbij wissel 301			trein
	branden gaat het groene lampje "van Zv"			
11	Wtv legt krukje normaal in veld 10 en 10			
	het groene lampje "van Zv" dooft			
12	Wtv legt krukje normaal in veld	6L	6R	
13	Wtv legt handel normaal in veld	-	1	
6	15-5-'62	A		

	bij rijden naar	Arnhem	Arnhem Goederenstation	
1	Wtv overtuigt zich er van, dat op het tableau de lampjes gedoofd zijn in het spoor tussen sein C en	sein 282	sein 286	
2	Wtv treedt telefonisch in overleg met	—	Ahg	Ahg
3	branden gaat het lampje	—	Toest. "Wtv - Ahg"	Ahg
4	niet omgelegd mag zijn krukje in veld	1,3,4,8,9	2,4,8,9	
5	Wtv legt krukje om in veld	—	1	
	doven gaat het lampje	—	W.3 +	
	branden gaat het lampje	—	W.3 -	
6	Wtv drukt de knop	naar Ah	naar Ahg	
	branden gaat het lampje	naar Ah	naar Ahg	
7	Wtv legt krukje om in veld	2	3	
	het brandende lampje dooft			
8	Wtv laat de knop los			
9	Wtv legt krukje om in veld 2°			
	Sein C (eventueel met C ^V) komt uit de stand stop			
10	eerste as voorbij sein C			Trein
	sein C komt in de normale stand terug			
11	laatste as over geïsoleerd wissel 3 doet branden het lampje	naar Ah	naar Ahg	Trein
12	Wtv legt krukje normaal in veld 2° en	2	3	
	het brandende lampje dooft			
13	Wtv legt krukje normaal in veld	—	1	
	doven gaat het lampje	—	W.3 -	
	branden gaat het lampje	—	W.3 +	
14	Wtv ontvangt telefonisch melding van	—	Ahg	Ahg
15	Wtv drukt onder gelijktijdig draaien van de inductorkruk	—	Enkelsp n. Ahg	Ahg
7	15-5-'62	A		