

Station Wolvega

Post T

Medewerking
met:

Van Steenwijk op de sporen 1 en 3

1	T ontvangt wekkersein van I			I (8)
2	voor een trein op spoor 1 wekt T ook II			II (1)
	bij aankomst op spoor	1	3	
3	vrij (wit) wordt venster	1	-	II (6)
4	vrij (wit) wordt venster	2	3	I (9)
5	niet omgelegd mag zijn krukje in veld	3,5,7,8,10L	2,10L	
6	T legt krukje om in veld	2	3	
7	T bedient venster 4 (wordt wit)			I (10)
8	zodra Swk achter de trein blokt wordt bij T de melder "Voorbijg. bij Swk" rood			
9	vrij (rood) wordt venster 4			I (25)
10	wit wordt de melder "Voorbijg. bij Swk"			
11	T legt normaal krukje in veld	2	3	
12	T bedient venster (wordt rood)	2	3	I (26)
13	T bedient venster (wordt rood)	1	-	II (7)

4 7e wbl

bandnr. 507

Station Wolvega		Post T		Medewerking met:
Naar Heerenveen van de sporen 1 en 3				
	bij vertrek van spoor	1	3	
1	niet omgelegd mag zijn krukje in veld	2,3,7,8,10R	10L	
2	T legt krukje om in veld	10L	10R	
3	T wekt II			II (1)
4	T bedient venster 10 (wordt wit)			II (4)
5	vrij (rood) wordt venster 10			II (19)
6	T legt krukje normaal in veld	10L	10R	
5	6e wbl		band nr. 558	

Station Wolvega		Post T		Medewerking met:
Van Heerenveen op de sporen 1 en 2				
1	T ontvangt wekkersein van II			II (8)
2	voor een trein op spoor 1 wekt T ook I			I (1)
	bij aankomst op spoor	1	2	
3	vrij (wit) wordt venster	6	-	I (5)
4	vrij (wit) wordt venster	7	8	II (9)
5	niet omgelegd mag zijn krukje in veld	2,5,8,10L	2,5L,7,10L	
6	T legt krukje om in veld	7	8	
7	T bedient venster 9 (wordt wit)			II (10)
8	zodra Hr achter de trein blokt wordt bij T de melder "Voorbijg. bij Hr" <u>rood</u>			
9	vrij (rood) wordt venster 9			II (25)
	wit wordt de melder "Voorbijg. bij Hr"			
10	T legt krukje normaal in veld	7	8	
11	T bedient venster (wordt rood)	7	8	II (26)
12	T bedient venster (wordt rood)	6	-	I (6)
6	6e wbl		band nr. 558	

Station Wolvega		Post T		Medewerking met:
Naar Steenwijk van de sporen 1 en 2				
	bij vertrek van spoor	1	2	
1	niet omgelegd mag zijn het krukje in veld	2,5R,7,8	2,5L,7	
2	T legt krukje om in veld	5L	5R	
3	T wekt I			I (1)
4	T bedient venster 5 (wordt wit)			I (4)
5	vrij (rood) wordt venster 5			I (20)
6	T legt krukje normaal in veld	5L	5R	
7	6e wbl		band nr. 558	

Station Wolvega		Post I		Medewerking met:
Van Steenwijk op de sporen 1 en 3				
1	I ontvangt wekkersein van Swk			Swk
2	I bedient de vensters 12 en 13 (worden wit) en 14 (wordt rood)			Swk
3	I ontvangt wekkersein van Swk			Swk
	bij aankomst op spoor	1	3	
4	niet omgelegd mag zijn krukje in veld	3,5,6,8,10R, 13	10L,11,12	
5	niet omgelegd mag zijn handel in veld	-	15	
6	I legt handel om in veld	1,2,15,16	16	
7	I legt krukje om in veld	10L	10R	
8	I wekt T			T (1)
9	I bedient venster 10 (wordt wit)			T (4)
10	vrij (wit) wordt venster 11			T (7)
11	I sluit de overwegbomen			
12	I drukt de knop "ovb gesloten v. Swk"			
	het groene lampje "ovb gesloten v. Swk" gaat branden			
13	I legt onder het drukken van b.g. knop			
	krukje om in veld	12	13	
14	I laat de drukknop los			
	het lampje dooft			
15	I legt om het handel	A_1	$A_3 / (C_3^V)$	
16	I legt krukje om in veld	11	8	
17	I legt om het handel	A_1^V	A_3^V	
18	vrij (rood) wordt venster 12			Swk
19	laatste as over geïsoleerde spoorstaaf voor wissel 1A			trein
	vrij (wit) wordt venster 14			
20	I legt normaal het handel	A_1^V	A_3^V	
21	I legt krukje normaal in veld	11	8	
22	I legt normaal het handel	A_1	$A_3 / (C_3^V)$	
23	I legt krukje normaal in veld	12	13	
24	I opent de overwegbomen			
25	I bedient venster 11 (wordt rood)			T (9)
	vrij (rood) wordt venster 13			
26	vrij (rood) wordt venster 10			T (12)
27	I legt krukje normaal in veld	10L	10R	
28	I legt handel normaal in veld	16,15,2,1	16	
8	7e wbl			bandnr. 507

Station Wolvega		Post 1	Medewerking met:
van Heerenveen op spoor 1			
1	I ontvangt wekkersein van T		T (2)
2	niet omgelegd mag zijn krukje in veld 5, 6, 10L, 11, 12		
3	I legt handel om in veld 1		
4	I legt krukje om in veld 3		
5	I bedient venster 3 (wordt wit)		T (3)
6	vrij (rood) wordt venster 3		T (12)
7	I legt krukje normaal in veld 3		
8	I legt handel normaal in veld 1		
9	7e wbl		bandnr. 507

Station Wolvega		Post I		Medewerking met:
Naar Steenwijk van de sporen 1 en 2				
1	I ontvangt wekkersein van T			T (3)
2	I wekt Swk			Swk
3	vrij (wit) wordt venster 6			Swk
	bij vertrek van spoor	1	2	
4	vrij (wit) wordt venster	4	5	T (4)
5	niet omgelegd mag zijn krukje in veld	3,5,10L,11,12	3,6,10L,11,12	
6	niet omgelegd mag zijn handel in veld	15	1,15	
7	I legt handel om in veld	1	-	
8	I sluit de overwegbomen			
9	I drukt de knop "ovb gesloten n. Swk"			
	het groene lampje "ovb gesloten n. Swk" gaat branden			
10	I legt onder drukken van b.g. knop krukje om in veld	6	5	
11	I laat de drukknop los			
	het lampje dooft			
12	I legt om het handel	B_1	$B_2 / (B_2^v)$	
13	I wekt Swk			Swk
14	laatste as over geïsoleerde spoorstaaf voorbij wissel 1B			trein
	vrij (wit) wordt venster 7			
15	I legt krukje om in veld 7 (naar rechts)			
16	I legt normaal het handel	B_1	$B_2 / (B_2^v)$	
17	I legt krukje normaal in veld	6	5	
18	I opent de overwegbomen			
19	I legt handel normaal in veld	1	-	
20	I bedient venster (wordt rood)	4	5	T (5)
21	I legt krukje normaal in veld 7 (naar links)			
22	I bedient de venster 6 en 7 (worden rood)			Swk
10	6e wbl		bänd nr 558	

Station Wolvega		Van Steenwijk op spoor 1		Post II	Medewerking met:
1	II ontvangt wekkersein van T				T (2)
2	niet omgelegd mag zijn krukje in veld 1, 2, 3, 4, 6, 8R				
3	niet omgelegd mag zijn handel in veld 17, 18				
4	II legt handel om in veld 15				
5	II legt krukje om in veld 13				
6	II bedient venster 13 (wordt wit)				T (3)
7	vrij (rood) wordt venster 13				T (13)
8	II legt krukje normaal in veld 13				
9	II legt handel normaal in veld 15				
11	7e wbl			bandnr. 507	

Station Wolvega			Post II	Medewerking met:
Naar Heerenveen van de sporen 1 en 3				
1	II ontvangt wekkersein van T			T (3)
2	II wekt Hr			Hr
3	vrij (wit) wordt venster 8			Hr
	bij vertrek van spoor	1	3	
4	vrij (wit) wordt venster	10	11	T (4)
5	niet omgelegd mag zijn krukje in veld	1,2,3,4,6,8L,13	8R	
6	niet omgelegd mag zijn handel in veld	17,18	12	
7	II legt handel om in veld	12,15,14	-	
8	II sluit overwegbomen			
9	II drukt de knop "Ovb gesloten n. Hr"			
	het groene lampje "Ovb gesloten n. Hr" gaat branden			
10	II legt onder het drukken van b.g. knop krukje om in veld	8R	8L	
11	II laat de drukknop los			
	het lampje "Ovb gesloten n. Hr" dooft			
12	II legt om het handel	C_1	$C_3/(C_3^V)$	
13	als de trein de overweg is gepasseerd opent II de overwegbomen			
14	laatste as over geïsoleerde spoorstaaf in het hoofdspoor naar Heerenveen achter wissel 21			
	vrij (wit) wordt venster 7			Trein
15	II legt krukje om (naar rechts) in veld 7			
16	II legt normaal het handel	C_1	$C_3/(C_3^V)$	
17	II legt normaal krukje in veld	8R	8L	
18	II legt normaal handel in veld	14,12,15	-	
19	II bedient venster (wordt rood)	10	11	T (5)
20	II legt krukje normaal (naar links) in veld 7			
21	II bedient de vensters 7 en 8 (worden rood)			Hr
12	6e wbl			band nr. 558

Station Wolvega		Post II		Medewerking met:
Van Heerenveen op de sporen 1 en 2				
1	II ontvangt wekkersein van Hr			Hr
2	II bedient de vensters 3, 4 (worden wit) en 4 ^b (wordt rood)			Hr
3	II ontvangt wekkersein van Hr			Hr
	bij aankomst op spoor	1	2	
4	niet omgelegd mag zijn krukje in veld	2,4,6R, 8R,13	1,3,6L, 8R,13	
5	niet omgelegd mag zijn handel in veld	12,17,18	12,15	
6	II legt handel om in veld	15,14	14	
7	II legt krukje om in veld	6L	6R	
8	II wekt T			T (1)
9	II bedient venster 6 (wordt wit)			T (4)
10	vrij (wit) wordt venster 5			T (7)
11	II sluit overwegbomen			
12	II drukt de knop "Ovb gesloten v. Hr" het groene lampje Ovb gesloten v. Hr gaat branden			
13	II legt onder het drukken van b.g. knop krukje om in veld	3	4	
14	II laat de drukknop los het lampje dooft			
15	II legt om het handel	D ₁	D ₂ /(B ₂ ^v)	
16	II legt krukje om in veld	1	2	
17	II legt om het handel	D ₁ ^v	D ₂ ^v	
18	vrij (rood) wordt venster 3			Hr
19	laatste as over geïsoleerde spoorstaaf in het hoofdspoor van Heerenveen nabij wissel 20 vrij (wit) wordt venster 4b			Trein
20	als trein overweg is gepasseerd opent II de overwegbomen			
21	II legt normaal het handel	D ₁ ^v	D ₂ ^v	
22	II legt krukje normaal in veld	1	2	
23	II legt normaal het handel	D ₁	D ₂ /(B ₂ ^v)	
24	II legt krukje normaal in veld	3	4	
25	II bedient venster 5 (wordt rood) vrij (rood) wordt venster 4			T (9)
26	vrij (rood) wordt venster 6			T (11)
27	II legt krukje normaal in veld	6L	6R	
28	II legt handel normaal in veld	14,15	14	
13	7e wbl		bandnr. 507	+

Uitschakelen

1	T treedt in overleg met I en II
2	T legt krukje om in veld 3
3	T bedient venster 4 (wordt wit), hierdoor wordt bij I venster 11 vrij (wit)
4	T legt krukje om in veld 10R
5	T bedient venster 10 (wordt wit) hierdoor wordt bij II venster 11 vrij (wit)
6	T legt sleutel "v. Swk n. Hr" om naar links
7	T legt krukje om in veld 8
8	T bedient venster 9 (wordt wit), hierdoor wordt bij II venster 5 vrij (wit)
9	T legt krukje om in veld 5R
10	T bedient venster 5 (wordt wit), hierdoor wordt bij I venster 5 vrij (wit)
11	T legt sleutel "v. Hr n. Swk" om naar links

Voor treinen van Steenwijk naar Heerenveen over spoor 3 handelt:

I volgens blad 8, waarbij
 handeling 8 wordt: I wekt II II (1)
 handelingen 9 en 10 vervallen
 handeling 25 wordt: venster 13 wordt vrij (rood) II (21)
 handeling 26 vervalt.

II volgens blad 12, waarbij
 handeling 1 wordt: II ontvangt wekkersein van I I (8)
 handelingen 4 en 19 vervallen

Voor treinen van Heerenveen naar Steenwijk over spoor 2 handelt:

II volgens blad 13, waarbij
 handeling 8 wordt: II wekt I I (1)
 handelingen 9 en 10 vervallen
 handeling 25 wordt: venster 4 wordt vrij (rood) I (22)
 handeling 26 vervalt.

I volgens blad 10, waarbij
 handeling 1 wordt: I ontvangt wekkersein van II II (8)
 handelingen 4 en 20 vervallen.

Inschakelen

1	T treedt in overleg met I en II
2	T legt de sleutels "v. Swk n. Hr" en "v. Hr n. Swk" weer normaal naar rechts
3	achter de eerstvolgende trein van Steenwijk naar Heerenveen over spoor 3: bedient I venster 11 (wordt rood) en II venster 11 (wordt rood), waardoor bij T de vensters 4 en 10 vrij (rood) worden.
	Achter de eerstvolgende trein van Heerenveen naar Steenwijk over spoor 2 be- dient II venster 5 (wordt rood) en I venster 5 (wordt rood), waardoor bij T de vensters 5 en 9 vrij (rood) worden.