

1	Zdl ontvangt wekkersein van Odm	Odm
2	rood moet zijn het venstertje A ^v	
3	Zdl bedient de vensters 15 en 16 (worden wit)	Odm
4	Zdl ontvangt wekkersein van Odm	Odm
5	Zdl wekt On	On
6	vrij(wit) wordt venster 10	On
7	Niet omgelegd mag zijn krukje in veld 3,10	
8	Niet omgelegd mag zijn handel in veld 4,7,8	
9	Zdl drukt knop "Tr n.On", waardoor lampje "Tr n.On" gaat branden en legt, tijdens het gedrukt houden van deze knop, krukje om in veld 13	
10	Zdl legt krukje om in veld 11	
11	Zdl legt om het handel A/A ^v wit wordt venstertje A ^v	
12	Vrij(rood) wordt venster 16	Odm
13	Zdl wekt On	On
14	laatste as over geïsoleerde spoorstaaf voorbij wissel 5B maakt vrij(wit) venster 9	trein
15	Zdl legt normaal het handel A/A ^v venstertje "A ^v " wordt rood	
16	Zdl legt krukje om in veld 9	
17	Zdl legt krukje normaal in veld 11,13 en 9, waardoor lampje "Tr n.On" dooft	
18	Zdl bedient de vensters 9 en 10 (worden rood) Vrij(rood) wordt venster 15	On
4	30-8-'56	A

Blokpost Vries-Zuidlaren								Medewerker
Van Assen(over goed spoor) naar Onnen(over verkeerd spoor)								met:
1	Zdl ontvangt wekkersein van Odm							Odm
2	rood moet zijn venstertje A ^v							
3	Zdl bedient de vensters 15 en 16(worden wit)							Odm
4	Zdl ontvangt wekkersein van Odm							Odm
5	vrij(rood) wordt venster 16							Odm
6	Zdl drukt knop "Tr n.On"							
	lampje "Tr n.On" brandt							
7	Tijdens het drukken van deze knop legt Zdl krukje om in veld 13							
8	Zdl legt krukje om in veld 12							
9	niet omgelegd mag zijn handel in veld 4 en 5							
10	Zdl legt handel om in veld 8 en 7							
11	Zdl legt normaal handel in veld 8							
12	Nadat de trein voor sein A tot stilstand is gekomen geeft Zdl opdracht tot oprijden							
13	laatste as over geïsoleerde spoorstaaf voorbij wissel 3B maakt rood het venstertje "Tr vertr.V.S.n.On"							trein
14	Zdl legt handel om in veld 8							
15	Zdl legt handel normaal in veld 7 en 8							
16	Zdl legt krukje normaal in veld 12 en 13 lampje "Tr n.On" dooft							
17	Zdl drukt drukknop "Tr.vertr.V.S.n.On" en draait gelijktijdig de inductorkruk vrij(rood) wordt venster 15							
18	na loslaten drukknop wordt venstertje "Tr vertr.V.S.n.On" wit							
5	30-8-'56	A						

1	Zdl wekt On	On
2	vrij(wit) wordt venster 10	On
3	vrij(wit) moet zijn venster 7	
4	Zdl drukt knop "Tr n.On"	
	lampje "Tr n.On" brandt	
5	tijdens het drukken van deze knop legt Zdl krukje in veld 13 om	
6	Zdl legt krukje om in veld 12	
7	niet omgelegd mag zijn krukje in veld 1,2,3,11	
8	niet omgelegd mag zijn handel in veld 7 en 8	
9	Zdl legt handel om in veld 5 en 4	
10	Zdl legt normaal handel in veld 5	
11	Zdl legt krukje om in veld 10	
12	Zdl legt om het handel AA	
13	laatste as over geïsoleerde spoorstaaf voorbij wissel 5B maakt vrij(wit) venster 9	trein
14	Zdl wekt On	On
15	Zdl legt normaal het handel AA	
16	Zdl legt krukje om in veld 9	
17	Zdl legt krukje normaal in veld 9,10,12 en 13 lampje "Tr.n.On" dooft	
18	Zdl legt handel om in veld 5	
19	Zdl legt handel normaal in veld 4 en 5	
20	Zdl bedient de vensters 9 en 10(worden rood)	On
6	30-8-'56	A

Van Onnen naar Assen over spoor II

1	Zdl ontvangt wekkersein van On	On
2	Zdl bedient de vensters 1 en 2 (worden wit)	On
3	Zdl ontvangt wekkersein van On	On
4	Zdl wekt Odm	Odm
5	vrij(wit) wordt venster 3	Odm
6	vrij(wit) moet zijn venster 7	
7	niet omgelegd mag zijn krukje in veld 3	
8	niet omgelegd mag zijn handel in veld 4, 7 en 8	
9	Zdl drukt knop "Tr n.Asn", waardoor het lampje "Tr n.Asn" gaat branden tijdens het gedrukt houden van deze knop legt Zdl krukje om in veld 6	
10	Zdl legt krukje om in veld 2	
11	Zdl legt om het handel B	
12	Zdl legt krukje om in veld 1	
13	Zdl legt om het handel B ^v	
14	vrij(rood) wordt venster 1	On
15	Zdl wekt Odm	Odm
16	laatste as over geïsoleerde spoorstaaf voorbij wissel 3B maakt vrij(wit) venster 4	trein
17	Zdl legt normaal het handel B ^v	
18	Zdl legt krukje normaal in veld 1	
19	Zdl legt normaal het handel B	
20	Zdl legt krukje om in veld 4	
21	Zdl legt krukje normaal in veld 2,6 en 4, waardoor het lampje "Tr n.Asn" dooft	
22	Zdl bedient vensters 3 en 4 (worden rood) vrij(rood) wordt venster 2	Odm
7	30-8-'56	A

Blokpost Vries-Zuidlaren		M. bewerking met:
Van Onnen(over goed spoor) naar Assen(over verkeerd spoor)		
1	Zdl ontvangt wekkersein van On	On
2	Zdl bedient de vensters 1 en 2(worden wit)	On
3	Zdl ontvangt wekkersein van On	On
4	Vrij(rood) wordt venster 1	On
5	Zdl drukt knop "Tr n.Asn" lampje "Tr.n.Asn" brandt	
6	tijdens drukken van deze knop legt Zdl krukje om in veld 6	
7	Zdl legt krukje om in veld 12	
8	Niet omgelegd mag zijn handel in veld 4 en 5	
9	Zdl legt handel om in veld 8 en 7	
10	Zdl legt normaal handel in veld 8	
11	Nadat de trein voor sein B tot stilstand is gekomen geeft Zdl opdracht tot oprijden	
	laatste as over geïsoleerde spoorstaaf voor wissel 3B maakt rood het venstertje "Tr vertr.V.S.n.Asn"	trein
13	Zdl legt handel om in veld 8	
14	Zdl legt handel normaal in veld 7 en 8	
15	Zdl legt krukje normaal in veld 12 en 6 lampje "Tr n.Asn" dooft	
16	Zdl drukt drukknop "Tr vertr. V.S.n.Asn" en draait gelijktijdig de inductorkruk	
	vrij(rood) wordt venster 2	
17	na loslaten drukknop wordt het venstertje "Tr vertr.V.S.n.Asn" wit	
8	30.8.'56	A

Blokpost Vries=Zuidlaren								Medewerking met:
Van Onnen(over verkeerd spoor) naar Assen(over goed spoor)								
<u>1</u>	Zdl wekt Odm							Odm
<u>2</u>	Vrij(wit) wordt venster 3							Odm
<u>3</u>	vrij(wit) moet zijn venster 7							
<u>4</u>	Zdl drukt knop "Tr n.Asn"							
	lampje "Tr.n.Asn" brandt							
<u>5</u>	tijdens het drukken van deze knop legt Zdl om krukje in veld 6							
<u>6</u>	Zdl legt krukje om in veld 12							
<u>7</u>	niet omgelegd mag zijn krukje in veld 1,2,10,11							
<u>8</u>	niet omgelegd mag zijn handel in veld 7 en 8							
<u>9</u>	Zdl legt handel om in veld 5 en 4							
<u>10</u>	Zdl legt normaal handel in veld 5							
<u>11</u>	Zdl legt krukje om in veld 3							
<u>12</u>	Zdl legt om het handel BB							
<u>3</u>	laatste as over geïsoleerde spoorstaaf voorbij wissel 3B maakt vrij(wit)							trein
	venster 4							
<u>14</u>	Zdl wekt Odm							Odm
<u>15</u>	Zdl legt normaal het handel BB							
<u>16</u>	Zdl legt krukje om in veld 4							
<u>17</u>	Zdl legt krukje normaal in veld 3,4,6,12							
	lampje "Tr n.Asn" dooft							
<u>18</u>	Zdl legt handel om in veld 5							
<u>19</u>	Zdl legt normaal handel in veld 4 en 5							
<u>20</u>	Zdl bedient de vensters 3 en 4(worden rood)							Odm
<u>9</u>	30-8-'56	A						

Treinen van Onnen naar Assen, welke de Aansluiting bedienen, doch niet worden opgesloten

met:

Blokpost

Zdl verricht de handelingen volgens blad 7 en vervolgens:

- | | | |
|---|--|-----------|
| 1 | Niet omgelegd mag zijn krukje in veld 2, 3, 10 | |
| 2 | Zdl bedient venster 7 (wordt groen) | Aansl.(1) |
| 3 | vrij (wit) wordt venster 7 | Aansl.(4) |

Post Aansl.

- | | | |
|---|---|---------|
| 1 | vrij (groen) wordt venster 1 | Zdl (2) |
| 2 | Aansl.neemt sleutel B.1 ^A /1 ^B uit het slot aan het bloktoestel, ontsluit de wissels en voert de nodige rangeerbewegingen uit. | |
| 3 | Na afloop der rangeerbewegingen sluit Aansl. de wissels in de normale stand en brengt sleutel B.1 ^A /1 ^B in het slot aan het bloktoestel. | |
| 4 | Aansl. bedient venster 1 (wordt wit) | Zdl (3) |

Treinen van Onnen naar Assen, welke de Aansluiting bedienen en aldaar moeten worden opgesloten.

Blokpost

Zdl verricht de handelingen volgens blad 7 en vervolgens:

- | | | |
|---|---|-------------|
| 1 | Niet omgelegd mag zijn krukje in veld 2, 3, 10 | |
| 2 | Zdl bedient venster 7 (wordt groen) | Aansl.(1) |
| 3 | vrij (wit) wordt venster 7 | Aansl.(4) |
| 4 | Voor vertrek van de aansluiting kondigt Aansl.de trein per telefoon aan | Aansl.(5) |
| 5 | Zdl kondigt Odm de trein per telefoon aan | Odm |
| 6 | Zdl ontvangt wekkersein van Aansl. | (Aansl.(7)) |
| 7 | Niet omgelegd mag zijn krukje in veld 2, 3, 10 | |
| 8 | Zdl bedient venster 7 (wordt groen) | Aansl.(8) |
| 9 | vrij (wit) wordt venster 7 | Aansl(11) |

Post Aansl.

- | | | |
|----|---|----------------|
| 1 | vrij (groen) wordt venster 1 | Zdl (2) |
| 2 | Aansl.neemt sleutel B.1 ^A /1 ^B uit het slot aan het bloktoestel, ontsluit de wissels en brengt de trein geheel over op spoor 3 | |
| 3 | Aansl.sluit de wissels in de normale stand en brengt sleutel B.1 ^A /1 ^B in het slot aan het bloktoestel | |
| 4 | Aansl.bedient de vensters 1 en 2 (worden wit) | Zdl (3)
Odm |
| 5 | Voor vertrek van de trein kondigt Aansl.Zdl de trein per telefoon aan | Zdl (4) |
| 6 | Vrij (rood) wordt venster 2 | Odm |
| 7 | Aansl.wekt Zdl | Zdl (6) |
| 8 | vrij (groen) wordt venster 1 | Zdl (8) |
| 9 | Aansl.neemt sleutel B.1 ^A /1 ^B uit het slot aan het bloktoestel, ontsluit de wissels en brengt de trein op het hoofdspoor over. | |
| 10 | Aansl.sluit de wissels in de normale stand en brengt sleutel B.1 ^A /1 ^B in het slot aan het bloktoestel | |
| 11 | Aansl. bedient venster 1 (wordt wit) | Zdl (9) |