

Blokpost Vries=Zuidlaren van Assen naar Onnen over spoor 1		Medewerking met:
1	Zdl ontvangt wekkersein van Asn	Asn
2	rood moet zijn het venstertje A ^V	
3	Zdl bedient de vensters 15 en 16 (worden wit)	Asn
4	Zdl ontvangt wekkersein van Asn	Asn
5	Zdl wekt On	On
6	vrij (wit) wordt venster 10	On
7	niet omgelegd mag zijn krukje in veld 3, 10	
8	niet omgelegd mag zijn handel in veld 4, 7, 8	
9	Zdl drukt knop "Tr n. On", waardoor het lampje "Tr n. On" gaat branden en legt, tijdens het gedrukt houden van deze knop, krukje om in veld 13	
10	Zdl legt krukje om in veld 11	
11	Zdl legt om het handel A/A ^V wit wordt venstertje A ^V	
12	vrij (rood) wordt venster 16	Asn
13	Zdl wekt On	On
14	laatste as over geïsoleerde spoorstaaf voorbij wissel 5B maakt vrij (wit) venster 9	trein
15	Zdl legt normaal het handel A/A ^V venstertje "A ^V " wordt rood	
16	Zdl legt krukje om in veld 9	
17	Zdl legt krukje normaal in veld 11, 13 en 9, waardoor lampje "Tr n. On" dooft	
18	Zdl bedient de vensters 9 en 10 (worden rood) vrij (groen) wordt venster 15	On
4	6e wbl	

Blokpost Vries=Zuidlaren van Assen (over goed spoor) naar Onnen (over verkeerd spoor)		Medewerking met:
1	Zdl ontvangt wekkersein van Asn	Asn
2	rood moet zijn venstertje A ^v	
3	Zdl bedient de vensters 15 en 16 (worden wit)	Asn
4	Zdl ontvangt wekkersein van Asn	Asn
5	vrij (rood) wordt venster 16	Asn
6	Zdl drukt knop "Tr n. On" lampje "Tr n. On" brandt	
7	tijdens het drukken van deze knop legt Zdl krukje om in veld 13	
8	Zdl legt krukje om in veld 12	
9	niet ongelegd mag zijn handel in veld 4 en 5	
10	Zdl legt handel om in veld 8 en 7	
11	Zdl legt normaal handel in veld 8	
12	nadat de trein voor sein A tot stilstand is gekomen geeft Zdl opdracht tot oprijden	
13	laatste as over geïsoleerde spoorstaaf voorbij wissel 3B maakt rood het venstertje "Tr vertr. V.S.n. On"	trein
14	Zdl legt handel om in veld 8	
15	Zdl legt handel normaal in veld 7 en 8	
16	Zdl legt krukje normaal in veld 12 en 13 lampje "Tr n. On" dooft	
17	Zdl drukt drukknop "Tr. vertr. V.S. n. On" en draait gelijktijdig de inductorkruk vrij (rood) wordt venster 15	
18	na loslaten drukknop wordt venstertje "Tr vertr. V.S. n. On" wit	
5	6e wbl	

Blokpost Vries=Zuidlaren van Assen (over verkeerd spoor) naar Onnen (over goed spoor)		Medewerking met:
1	Zdl wekt On	On
2	vrij (wit) wordt venster 10	On
3	Zdl drukt knop "Tr n. On" lampje "Tr n. On" brandt	
4	tijdens het drukken van deze knop legt Zdl krukje in veld 13 om	
5	Zdl legt krukje om in veld 12	
6	niet omgelegd mag zijn krukje in veld 2, 8, 11	
7	niet omgelegd mag zijn handel in veld 7 en 8	
8	Zdl legt handel om in veld 5 en 4	
9	Zdl legt normaal handel in veld 5	
10	Zdl legt krukje om in veld 10	
11	Zdl legt om het handel AA	
12	laatste as over geïsoleerde spoorstaaf voorbij wissel 5B maakt vrij (wit) venster 9	trein
13	Zdl wekt On	On
14	Zdl legt normaal het handel AA	
15	Zdl legt krukje om in veld 9	
16	Zdl legt krukje normaal in veld 10 en 9	
17	Zdl legt handel om in veld 5	
18	Zdl legt handel normaal in veld 4 en 5	
19	Zdl legt krukje normaal in veld 12 en 13 lampje "Tr n. On" dooft	
20	Zdl bedient de vensters 9 en 10 (worden rood)	On
6	6e wbl	+

Blokpost Vries=Zuidlaren van Onnen naar Assen over spoor II		Medewerking met:
1	Zdl ontvangt wekkersein van On	On
2	Zdl bedient de vensters 1 en 2 (worden wit)	On
3	Zdl ontvangt wekkersein van On	On
4	Zdl wekt Asn	Asn
5	vrij (wit) wordt venster 3	Asn
6	niet omgelegd mag zijn krukje in veld 3	
7	niet omgelegd mag zijn handel in veld 4, 7 en 8	
8	Zdl drukt knop "Tr n. Asn", waardoor het lampje "Tr n. Asn" gaat branden tijdens het gedrukt houden van deze knop legt Zdl krukje om in veld 6	
9	Zdl legt krukje om in veld 2	
10	Zdl legt om het handel B	
11	Zdl legt krukje om in veld 1	
12	Zdl legt om het handel B ^V	
13	vrij (rood) wordt venster 1	On
14	Zdl wekt Asn	Asn
15	laatste as over geïsoleerde spoorstaaf voorbij wissel 3B maakt vrij (wit) venster 4	trein
16	Zdl legt normaal het handel B ^V	
17	Zdl legt krukje normaal in veld 1	
18	Zdl legt normaal het handel B	
19	Zdl legt krukje om in veld 4	
20	Zdl legt krukje normaal in veld 2, 6 en 4, waardoor het lampje "Tr n. Asn" dooft	
21	Zdl bedient vensters 3 en 4 (worden rood) vrij (rood) wordt venster 2	Asn
7	6e wbl	+

Blokpost Vries=Zuidlaren van Onnen (over goed spoor) naar Assen (over verkeerd spoor)		Medewerking met:	
1	Zdl ontvangt wekkersein van On	On	
2	Zdl bedient de vensters 1 en 2 (worden wit)	On	
3	Zdl ontvangt wekkersein van On	On	
4	vrij (rood) wordt venster 1	On	
5	Zdl drukt knop "Tr n. Asn" lampje "Tr n. Asn" brandt		
6	tijdens drukken van deze knop legt Zdl krukje om in veld 6		
7	Zdl legt krukje om in veld 12		
8	niet omgelegd mag zijn handel in veld 4 en 5		
9	Zdl legt handel om in veld 8 en 7		
10	Zdl legt normaal handel in veld 8		
11	nadat de trein voor sein B tot stilstand is gekomen geeft Zdl opdracht tot oprijden		
12	laatste as over geïsoleerde spoorstaaf voor wissel 3B maakt rood het venstertje "Tr vertr. V.S. n. Asn"		trein
13	Zdl legt handel om in veld 8		
14	Zdl legt handel normaal in veld 7 en 8		
15	Zdl legt krukje normaal in veld 12 en 6 lampje "Tr n. Asn" dooft		
16	Zdl drukt drukknop "Tr vertr. V.S. n. Asn" en draait gelijktijdig de inductor- kruk vrij (rood) wordt venster 2		
17	na loslaten drukknop wordt het venstertje "Tr vertr. V.S. n. Asn" wit		
8	6e wbl	+	

Blokpost Vries=Zuidlaren van Onnen (over verkeerd spoor) naar Assen (over goed spoor)		Medewerking met:	
1	Zdl wekt Asn	Asn	
2	vrij (wit) wordt venster 3	Asn	
3	Zdl drukt knop "Tr n. Asn" lampje "Tr n. Asn" brandt		
4	tijdens het drukken van deze knop legt Zdl om krukje in veld 6		
5	Zdl legt krukje om in veld 12		
6	niet omgelegd mag zijn krukje in veld 2, 10, 11		
7	niet omgelegd mag zijn handel in veld 7 en 8		
8	Zdl legt handel om in veld 5 en 4		
9	Zdl legt normaal handel in veld 5		
10	Zdl legt krukje om in veld 3		
11	Zdl legt om het handel BB		
12	laatste as over geïsoleerde spoorstaaf voorbij wissel 3B maakt vrij (wit) venster 4		trein
13	Zdl wekt Asn		Asn
14	Zdl legt normaal het handel BB		
15	Zdl legt krukje om in veld 4		
16	Zdl legt krukje normaal in veld 3 en 4		
17	Zdl legt handel om in veld 5		
18	Zdl legt normaal handel in veld 4 en 5		
19	Zdl legt krukje normaal in veld 12 en 6 lampje "Trein n. Asn" dooft		
20	Zdl bedient de vensters 3 en 4 (worden rood)	Asn	
9	6e wbl 2e uitg.		+