

Gegevens betreffende de vrije baan (vervolg)2 12 Gegevens betreffende de brug over de Rensel (bvk Ws - Nsch)

- a Vrijmaken van de brugsleutel is uitsluitend mogelijk als
- de naderingsafstand vanaf de detectielus bij km 115 185 tot aan de detectielus bij km 117 526 voorbij de brug niet bezet is door een trein van Winschoten naar Nieuweschans,
 - de naderingsafstand vanaf de detectielus bij km 119 055 tot aan de detectielus bij km 117 069 voorbij de brug niet bezet is door een trein van Nieuweschans naar Winschoten,
 - de spoorsectie van de brug niet in de toestand "bezet" is, b v als gevolg van storing
- b Openen van de brug
- 1 Brwt draait de grendelstelknop 25° om, waardoor
 - bij brwt het groene lampje op de sleutelvergrendelkast gaat branden,
 - de seinen 779 en 780 in de stand "stop" komen,
 - het witte lampje "BR CONTR " dooft
 - 2 Brwt draait de grendelstelknop geheel om, waardoor
 - het groene lampje op de sleutelvergrendelkast dooft,
 - de sleutel "G4" uit het slot van de sleutelvergrendelkast kan worden genomen
 - 3 Brwt neemt de sleutel "G4" uit het slot van de sleutelvergrendelkast en brengt de aan deze sleutel bevestigde stuurstroomsleutel "RSL" in het slot (sleutelkontakt) van het brugbedieningstoestel
 - 4 Voor het openen van de brug handelt brwt zoals in het desbetreffende BBB is voorgeschreven
- c Sluiten van de brug
- 1 Voor het sluiten van de brug handelt brwt zoals is voorgeschreven in het desbetreffende BBB
 - 2 Brwt neemt de stuurstroomsleutel "RSL" uit het slot (sleutelkontakt) van het brugbedieningstoestel en brengt de aan deze sleutel bevestigde sleutel "G4" in het slot van de sleutelvergrendelkast
 - 3 Brwt legt de grendelstelknop in de normale stand, waardoor
 - de seinen 779 en 780 weer uit de stand "stop" komen indien tevens aan de normale voorwaarden voor het uit de stand "stop" komen van deze seinen is voldaan,
 - het witte lampje "BR CONTR " gaat branden
- d Noodknop
- Op de brugpost is een noodknop aangebracht die brwt in geval van nood kan bedienen, waardoor
- de seinen 779 en 780 in de stand "stop" komen,
 - het witte lampje "BR CONTR " dooft