

## van Heerenveen naar Akkrum

1	Hr	wekt Del				
2	Del	bedient de venster 6 en 7 (worden wit) bij Hr wordt het desbetreffende venster vrij				
3	Hr	verricht de voorgeschreven handelingen bij Del wordt venster 7 vrij (rood)				
4	Del	wekt Akm				
5	Akm	verricht de voorgeschreven handelingen bij Del wordt venster 5 vrij (wit)				
6	Del	overtuigt zich ervan, dat de sleutel H.Br in het slot aan het bedienings- toestel aanwezig is en het groene lampje "Brug gesloten" brandt				
7	Del	drukt de knop "vrijm. spermagn. veld 5" branden gaat het lampje "vrijm. spermagn. veld 5"				
8	Del	legt om krukje in veld 5 lampje "vrijm. spermagn. veld 5" dooft				
9	Del	legt om krukje in veld 6 uit de stand "stop" komen de seinen A en A <sup>v</sup> lampje "sein A/A <sup>v</sup> " dooft				
10	Trein	met laatste as over de geïsoleerde spoorstaaf nabij de bloknost bij Del wordt venster 5 <sup>o</sup> vrij (wit)				
11	Del	legt normaal krukje in veld 6 in de stand "stop" komen de seinen A en A <sup>v</sup> branden gaat het lampje "A/A <sup>v</sup> "				
12	Del	legt krukje normaal in veld 5 lampje "vrijm. spermagn. veld 5" dooft				
13	Del	bedient de vensters 5/5 <sup>o</sup> (worden rood) vrij (rood) wordt venster 6				
4	1973	2e wbl				

1 Akm	wekt Del
2 Del	bedient de vensters 1 en 2 (worden wit) bij Akm wordt het desbetreffende venster vrij
3 Akm	verricht de voorgeschreven handelingen bij Del wordt venster 1 vrij (rood)
4 Del	wekt Hr
5 Hr	verricht de voorgeschreven handelingen bij Del wordt venster 3 vrij (wit)
6 Del	overtuigt zich ervan, dat de sleutel H.Br in het slot aan het bedieningstoestel aanwezig is en het groene lampje "Brug gesloten" brandt
7 Del	drukt de knop "vrijm. spermagn. veld 3" branden gaat het lampje "vrijm. spermagn. veld 3"
8 Del	legt krukje om in veld 3 lampje "vrijm. spermagn. veld 3" dooft
9 Del	legt om het seinhandel B
10 Del	legt krukje om in veld 1
11 Del	legt om het seinhandel B
12 Trein	met laatste as over geïsoleerde spoorstaaf nabij de blokpost bij Del wordt venster 3b vrij (wit)
13 Del	legt normaal seinhandel B <sup>v</sup>
14 Del	legt normaal krukje in veld 1
15 Del	legt normaal seinhandel B
16 Del	legt normaal krukje in veld 3
17 Del	bedient de vensters 3/3b (worden rood) vrij (rood) wordt venster 2

BVS/Del	
Openen en sluiten van de brug over "Het Deel"	
1 Del	neemt de sleutel "H.Br" met de daaraan bevestigde sleutel "Br" uit het slot van het bedieningstoestel
2 Del	brengt de sleutel "Br" in het slot van sleutelvergrendelkast 1 en legt de grendelstelknop 90° links om
3 Del	draait de grendelstelknop van sleutelvergrendelkast 2 25° rechts om
	het groene lampje op deze sleutelvergrendelkast gaat branden
	het lampje "Brug controle" dooft
4 Del	draait de grendelstelknop van de sleutelvergrendelkast 2 geheel rechts om
	het groene lampje op deze sleutelvergrendelkast dooft
5 Del	neemt de sleutel "B.Br" uit het slot van sleutelvergrendelkast 2
6 Del	handelt voor het openen en sluiten van de brug verder zoals in het desbetreffende BBB is voorgeschreven
7 Del	brengt de sleutel "B.Br" in het slot van sleutelvergrendelkast 2
8 Del	draait de grendelstelknop van sleutelvergrendelkast 2 90° links om branden gaat het lampje "Brug controle"
9 Del	draait de grendelstelknop van sleutelvergrendelkast 1 25° rechts om het groene lampje op deze sleutelvergrendelkast gaat branden
10 Del	draait de grendelstelknop van sleutelvergrendelkast 1 geheel rechts-om
	het groene lampje op deze sleutelvergrendelkast dooft
11 Del	neemt de sleutel "Br" uit het slot van sleutelvergrendelkast 1
12 Del	brengt de hieraan bevestigde sleutel "H.Br" in het slot van het bedieningstoestel