

Groningen Losplaats		Post VI		Ma. bewerking
Van Groningen over spoor b <sub>1</sub> /h <sub>2</sub> of o <sub>1</sub> /h <sub>2</sub> naar Waterhuizen aansluiting				
1	VI ontvangt wekkersein van Gns Bij rijden over spoor	b <sub>1</sub> /h <sub>2</sub>	o <sub>1</sub> /h <sub>2</sub>	Gns
2	VI bedient venster (wordt rood)	5	2	Gns
3	VI ontvangt wekkersein van Gns			Gns
4	VI wekt VII			VII (1)
5	Vrij (wit) wordt venster 8			VII (2)
6	Niet omgelegd mag zijn krukje in veld	3,4,9	1,3,7,8	
7	Niet omgelegd mag zijn handel in veld	2,5,11	5	
8	VI legt handel om in veld	6	2,10,11,12	
9	VI legt krukje om in veld	8	9	
10	VI legt om het handel Bij de abnormale stand van het sein N <sub>b</sub> of N <sub>oh2</sub> wordt bij Gns het seinmeldingsvenstertje N <sub>b</sub> of N <sub>oh2</sub> /N <sub>oh4</sub> wit en bij abnormale stand van voorsein N <sub>b</sub> <sup>v</sup> of N <sub>c</sub> <sup>v</sup> wordt bij VI het venstertje N <sub>b</sub> <sup>v</sup> of N <sub>c</sub> <sup>v</sup> wit.	N <sub>b</sub> /N <sub>b</sub> <sup>v</sup> /(BB <sub>w</sub> <sup>v</sup> )	N <sub>oh2</sub> /N <sub>c</sub> <sup>v</sup> /(BB <sub>w</sub> <sup>v</sup> )	
11	Vrij (rood) wordt venster	6	3	Gns
12	VI wekt VII			VII (4)
13	Laatste as over geïsoleerde spoorstaaf in spoor h <sub>2</sub> nabij wissel 137 Vrij (wit) wordt venster 8 <sup>b</sup>			trein
14	Achter de trein legt VI normaal het handel Bij de normale stand van sein N <sub>b</sub> of N <sub>oh2</sub> wordt bij Gns het seinmeldingsvenstertje N <sub>b</sub> of N <sub>oh4</sub> rood en bij normale stand van voorsein N <sub>b</sub> <sup>v</sup> of N <sub>c</sub> <sup>v</sup> wordt bij VI het venstertje N <sub>b</sub> <sup>v</sup> of N <sub>c</sub> <sup>v</sup> rood.			
15	VI legt krukje normaal in veld	8	9	
16	VI legt handel normaal in veld	6	2,10,11,12	
17	VI bedient de vensters 8 en 8 <sup>b</sup> (worden rood)			VII (12)
18	Vrij (wit) wordt venster Tijdens drukken venster 8 wordt het venstertje "BB <sub>w</sub> <sup>v</sup> /N <sub>b</sub> <sup>v</sup> /BB <sub>w</sub> <sup>vc</sup> /N <sub>c</sub> <sup>v</sup> " rood Blijft dit venstertje wit tonen, dan kan niet geblokt worden en moet er op gerekend worden dat voorsein BB <sub>w</sub> <sup>v</sup> , BB <sub>w</sub> <sup>vc</sup> , N <sub>b</sub> <sup>v</sup> of N <sub>c</sub> <sup>v</sup> ten onrechte niet in de normale stand is teruggekomen.	6 <sup>b</sup>	3 <sup>b</sup>	
19	VI bedient de vensters Vrij (wit) wordt venster	6 (wordt wit) en 6 <sup>b</sup> (wordt rood)	3 (wordt wit) en 3 <sup>b</sup> (wordt rood)	Gns
4	15-6-'61 A			

Groningen Losplaats		Post VI	Algemeen
Van Groningen over spoor c <sub>1</sub> /h <sub>4</sub> naar Onnen			
1	VI ontvangt wekkersein van Gns		Gns
2	VI bedient venster 2 (wordt rood)		Gns
3	VI ontvangt wekkersein van Gns		Gns
4	VI wekt VII		<del>VII</del> (1)
5	Vrij (wit) wordt venster 7		VII(2)
6	Niet omgelegd mag zijn krukje in veld 1 en 9		
7	Niet omgelegd mag zijn handel in veld 10		
8	VI legt krukje om in veld 7		
9	VI legt om het handel Nch <sub>4</sub> /N <sub>c</sub> <sup>v</sup> /(CC <sup>v</sup> ) Bij normale stand van sein Nch <sub>4</sub> wordt bij Gns het seinmeldingsvenstertje "Nch <sub>2</sub> /Nch <sub>4</sub> " wit en bij de abnormale stand van voorsein N <sub>c</sub> <sup>v</sup> wordt bij VI het venstertje "N <sub>c</sub> <sup>v</sup> " wit		
10	Vrij (rood) wordt venster 3		Gns
11	VI wekt VII		VII(4)
12	Laatste as over geïscleerde spoorstaaf in spoor h <sub>4</sub> nabij wissel 134 Vrij (wit) wordt venster 7 <sup>b</sup>		trein
13	Achter de trein legt VI normaal het handel Nch <sub>4</sub> /N <sub>c</sub> <sup>v</sup> /(CC <sup>v</sup> ) normaal Bij de normale stand van sein Nch <sub>4</sub> wordt bij Gns het seinmeldingsvenstertje "Nch <sub>2</sub> /Nch <sub>4</sub> " rood en bij de normale stand van voorsein N <sub>c</sub> <sup>v</sup> wordt bij VI het venstertje N <sub>c</sub> <sup>v</sup> rood		
14	VI legt krukje normaal in veld 7		
15	VI bedient de vensters 7 en 7 <sup>b</sup> (worden rood) Vrij (wit) wordt venster 3 <sup>b</sup> Tijdens drukken venster 7 wordt het seinmeldingsvenstertje CC <sup>v</sup> /N <sub>c</sub> <sup>v</sup> " rood. Blijft het seinmeldingsvenstertje "CC <sup>v</sup> /N <sub>c</sub> <sup>v</sup> " wit tonen, dan kan niet geblokt worden, en moet er op gerekend worden dat voorsein CC <sup>v</sup> of N <sub>c</sub> <sup>v</sup> ten onrechte niet in de normale stand is teruggekomen.		VII(8)
16	VI bedient venster 3 (wordt wit) en 3 <sup>b</sup> (wordt rood) Vrij (wit) wordt venster 2		Gns
5	15-6-'61 A		

Groningen Losplaats		Post VI	Medewerking met:
Van en naar Groningen over spoor a <sub>1</sub>			
<u>Naar Groningen</u>			
1	VI kondigt Gn de trein over spoor a <sub>1</sub> per telefoon aan	Gns	
2	Wit wordt het venstertje "Toest. <del>aan</del> tr n. Gn"	Gns	
3	VI drukt de drukknop "Akd wp 73 tr n. Gn over sp a" (zie blad 1)	73	
4	Branden gaat het lampje "Medew. wp 73 tr n. Gn over sp a"	73	
5	VI legt de schakelaar "Oa" om. Rood wordt het venstertje "Oa"		
6	Achter de trein legt VI de schakelaar "Oa" normaal Wit wordt het venstertje "Oa"		
<u>Van Groningen</u>			
1	Gns kondigt VI de trein over spoor a <sub>1</sub> per telefoon aan	Gns	
2	VI drukt de knop "Toest. aan tr v. Gn" Wit wordt het venstertje "Toest. aan tr v. Gn"	Gns	
3	Eerste as op geïsoleerd spoor a <sub>1</sub> Rood wordt het venstertje "Toest aan tr v. Gn"	Trein	
6	1-10-'62	A	

Groningen Losplaats		Post VI		Medewerking met:
Van Onnen over spoor h3/b1 of h3/c1 naar Groningen				
1	VI ontvangt wekkersein van On			On
2	VI overtuigt zich ervan, dat het venstertje "Sein $O_{c,b}^v$ " rood is			
3	VI bedient de vensters 9 en 10 (worden wit)			On
4	VI ontvangt wekkersein van On			On
5	VI drukt de drukknop "Akd wp 73 tr n. Gn over sp b" of ..... over sp c" (zie blad 1)			73
6	Branden gaat het lampje "Medew. wp 73 tr n. Gn over sp b" of ..... over sp c"			73
7	VI wekt Gns			Gns
	Bij rijden over spoor	h3/b1	h3/c1	
8	Vrij (wit) wordt venster	4	1	Gns
9	Niet omgelegd mag zijn krukje in veld	1,4,8,9	3,7,9,	
10	Niet omgelegd mag zijn handel in veld	10,11	5,11	
11	VI legt handel om in veld	5,6	6,10	
12	VI legt krukje om in veld	3	1	
13	VI legt om het handel	$O_b^o/O_{c,b}^v$	$O_c^o/O_{c,b}^v$	
	Wit wordt het venstertje "Sein $O_{c,b}^v$ "			
14	Vrij (rood) wordt venster 9			On
15	VI wekt Gns			Gns
16	Laatste as over geïsoleerde spoorstaaf in spoor	b1	c1	Trein
	voorbij wissel	132	133	
	vrij (wit) wordt venster	4b	1b	
17	Achter de trein legt VI normaal het handel	$O_b^o/O_{c,b}^v$	$O_c^o/O_{c,b}^v$	
	Rood wordt het venstertje "Sein $O_{c,b}^v$ "			
18	VI legt krukje normaal in veld	3	1	
19	VI legt handel normaal in veld	5,6	6,10	
20	VI bedient de vensters (worden rood)	4,5 en 4b	1,2 en 1b	Gns
	Vrij (rood) wordt venster 10			
21	Vrij (wit) wordt venster	5	2	Gns
7	1-10-'62	A		

Groningen Losplaats		Post VI	Medewerking met:
Van Waterhuizen Aansluiting over spoor h1/b1 naar Groningen			
1	VI ontvangt wekkersein van VII		VII(4)
2	VI bedient de vensters 11 en 12 (worden wit)		VII(5)
3	VI ontvangt wekkersein van VII		VII(12)
4	VI drukt de drukknop "Akd wp 73 tr n. Gn over sp b (zie blad 1)		73
5	Branden gaat het lampje "Medew. wp 73 tr n. Gn over sp b"		73
6	VI wekt Gns		Gns
7	Vrij (wit) wordt venster 4		Gns
8	Niet omgelegd mag zijn krukje in veld 3 en 8		
9	Niet omgelegd mag zijn handel in veld 5		
10	VI legt handel om in veld 2		
11	VI legt krukje om in veld 4		
12	VI legt om het handel $0_b^w / (0_b^v)$		
13	Vrij (rood) wordt venster 11		VII(17)
14	VI wekt Gns		Gns
15	Laatste as over geïsoleerde spoorstaaf in spoor b1 nabij wissel 132		Trein
	Vrij (wit) wordt venster 4b		
16	Achter de trein legt VI normaal het handel $0_b^w / (0_b^v)$		
17	VI legt krukje normaal in veld 4		
18	VI legt handel normaal in veld 2		
19	VI bedient de vensters 4, 5 en 4 <sup>b</sup> (worden rood)		Gns
	Vrij (rood) wordt venster 12		
20	Vrij (wit) wordt venster 5		Gns
8	1-10-'62	A	

Groningen Losplaats		Post VII	Medewerking met:
Over spoor h <sub>2</sub> naar Waterhuizen Aansluiting			
1	VII ontvangt wekkersein van VI		VI (4)
2	VII bedient de vensters 9 en 10 (worden wit)		VI (5)
3	VII wekt Wha		Wha
4	VII ontvangt wekkersein van VI		VI (12)
5	Vrij (wit) wordt venster 8		Wha
6	Niet omgelegd mag zijn krukje in veld 1,3,4,5 en 12		
7	Niet omgelegd mag zijn handel in veld 9 en 11		
8	In het slot aan het bedieningstoestel moet aanwezig zijn de sleutel H.172/St172		
9	VII legt handel om in veld 10		
10	VII legt krukje om in veld 8		
11	VII legt om het handel BB <sup>w</sup> /(BB <sup>v</sup> )		
12	Vrij (rood) wordt venster 9		VI(17)
13	VII wekt Wha		Wha
14	Laatste as over geïsoleerde spoorstaaf nabij wissel 171 <sup>AB</sup>		Trein
	Vrij (wit) wordt venster 8 <sup>b</sup>		
15	Achter de trein legt VII normaal het handel BB <sup>w</sup> /(BB <sup>v</sup> )		
16	VII legt krukje normaal in veld 8		
17	VII legt handel normaal in veld 10		
18	VII bedient de vensters 8 en 8 <sup>b</sup> (worden rood)		Wha
	Vrij (rood) wordt venster 10		
9	15-6-'61	A	

Groningen Losplaats		Post VII	Medewerking met:
Over spoor h <sub>4</sub> /r naar Onnen			
1	VII ontvangt wekkersein van VI		VI(4)
2	VII bedient de vensters 5 en 6 (worden wit)		VI(5)
3	VII wekt On		On
4	VII ontvangt wekkersein van VI		VI(11)
5	Vrij (wit) wordt venster 7		On
6	VII legt krakje om in veld 7		
7	VII legt om het handel CC/(CCV)		
8	Vrij (rood) wordt venster 5		VII(15)
9	VII wekt On		On
10	Laatste as over geïsoleerde spoorstaaf voorbij post VII		Trein
	Vrij (wit) wordt venster 7 <sup>b</sup>		
11	Achter de trein legt VII normaal het handel CC/(CCV)		
12	VII legt krakje normaal in veld 7		
13	VII bedient de vensters 7 en 7 <sup>b</sup> (worden rood)		On
	Vrij (rood) wordt venster 6		
10	15-6-'61	A	

Groningen Losplaats		Post VII	Medewerking met:
Van Waterhuizen Aansluiting over spoor h <sub>1</sub> /b <sub>1</sub> naar Groningen			
1	VII ontvangt wekkersein van Wha		Wha
2	VII bedient de vensters 3 en 4 (worden wit)		Wha
3	VII ontvangt wekkersein van Wha		Wha
4	VII wekt VI		VI(1)
5	Vrij (wit) wordt venster 2		VI(2)
6	Niet omgelegd mag zijn krukje in veld 1,3,4,5 en 12		
7	Niet omgelegd mag zijn handel in veld 11 en 13		
8	VII legt handel om in veld 14		
9	VII legt krukje om in veld 2		
10	VII legt om het handel DD/DDV/(O <sub>b</sub> <sup>v</sup> )		
11	Vrij (rood) wordt venster 3		Wha
12	VII wekt VI		VI(3)
13	Laatste as over geïsoleerde spoorstaaf in spoor h <sub>1</sub> nabij wissel 170AB		Trein
	Vrij (wit) wordt venster 2 <sup>b</sup>		
14	Achter de trein legt VII normaal het handel DD/DDV/(O <sub>b</sub> <sup>v</sup> )		
15	VII legt krukje normaal in veld 2		
16	VII legt handel normaal in veld 14		
17	VII bedient de vensters 2 en 2 <sup>b</sup> (worden rood)		VI( <del>12</del> )
	Vrij (rood) wordt venster 4		13
11	15-6-'61	A	



<u>1</u>	VII wekt On				On
<u>2</u>	Vrij (wit) wordt venster 12				On
	Bij vertrek van spoor	g1	g2	g3	
<u>3</u>	Niet omgelegd mag zijn krukje in veld	2,4,5,8	2,3,5,8	2,3,4,8	
<u>4</u>	Niet omgelegd mag zijn handel in veld	3,6	6	4	
<u>5</u>	VII legt handel om in veld	-	3	3,6	
<u>6</u>	VII legt krukje om in veld	3	4	5	
<u>7</u>	Niet omgelegd mag zijn krukje in veld 1				
<u>8</u>	Niet omgelegd mag zijn handel in veld 5				
<u>9</u>	In het slot aan het bedieningstoestel moet aanwezig zijn de sleutel H.172/St172				
<u>10</u>	VII legt handel om in veld 9,10,11,13				
<u>11</u>	VII legt krukje om in veld 12				
<u>12</u>	VII legt om het handel AA				
<u>13</u>	VII wekt On				On
<u>14</u>	Achter de trein legt VII normaal het handel AA				
<u>15</u>	VII legt krukje normaal in veld	12,3	12,4	12,5	
<u>16</u>	VII legt handel normaal in veld 13,11,10,9				
<u>17</u>	VII bedient de vensters 11 en 12 (worden rood)				On
<u>18</u>	Vrij (wit) wordt venster 11				On
<u>12</u>	15-6-'61 A				

Groningen Losplaats		Post VII			Medewerking met
Van Onnen over spoor p op de sporen g1 - g3					
1	VII ontvangt wekkersein van On				On
2	VII bedient venster 11 (wordt rood)				On
3	VII ontvangt wekkersein van On				On
4	Vrij (rood) wordt venster 1				On
	Bij aankomst op spoor	g1	g2	g3	
5	Niet omgelegd mag zijn krukje in veld	2,4,5,8	2,3,5,6	2,3,4,8	
6	Niet omgelegd mag zijn handel in veld	3,6	6	4	
7	VII legt handel om in veld	-	3	3,6	
8	VII legt krukje om in veld	3	4	5	
9	Niet omgelegd mag zijn krukje in veld 12				
10	Niet omgelegd mag zijn krukje in veld 5				
11	In het slot aan het bedieningstoestel moet aanwezig zijn de sleutel H.172/St172.				
12	VII legt handel om in veld	9,11,13,14	9,11,13,14	9,11,13,14	
13	VII legt krukje om in veld 1				
14	VII legt om het handel EE/EEV				
15	Laatste as over geïsoleerde spoorstaaf in spoor p voorbij sein EE				trein
	Vrij (wit) wordt venster 1 <sup>b</sup>				
16	Achter de trein legt VII normaal het handel EE/EEV				
17	VII legt krukje normaal in veld	1,3	1,4	1,5	
18	VII legt handel normaal in veld	9,11,13,14	3,9,11,13,14	3,6,9,11,13	
19	VII bedient de vensters 1 en 1 <sup>b</sup> (worden rood) / wordt niet / en 1 <sup>b</sup> / wordt rood /				On
	Vrij (wit) wordt venster 11				
13	15-6-'61	A			