

Station Geleen=Lutterade		Post T		Medew. met
van Beek=Elsloo op de sporen 1,4 en 5				
	T ontvangt wekkersein van Bk			Bk
2	niet omgelegd mag zijn knop in veld 1			
3	T bedient de vensters 1 (wordt wit) en 2 (wordt rood)			Bk
4	T ontvangt wekkersein van Bk			Bk
	bij aankomst op spoor	I	4-5	
5	niet omgelegd mag zijn knop in veld	IR,3,9	1L,2,3,4L 5L,6,8,11*	
6	in het slot aan het sleutelrelaiskastje moet aanwezig zijn sleutel	B.9/St ⁹	B.9/St ⁹	
7	T legt knop om in veld		9,10,11,**) 12	
8	T sluit de overwegbomen van de overweg bij km.	17.948	17.966	
	branden gaat het lampje	"Ovb gesl."	"Ovb gesl."	
9	T legt knop 45° om in veld	1L	1R	
	spervenster wordt blauw in veld	1	1	
	koppelstroomvenster wordt wit in veld	1	1	
	⊙ toont seïnmeldingsvenster in veld	1	1	
10	T legt knop 90° om in veld	1L	1R	
	uit de normale stand komen de seïnen	A ₁ en A ^v	A ₄₋₅ en A ^v	
	bij abnormale stand van seïen C ₁ komt tevens uit de normale stand seïen	C ₁ ^v		
	seïnmeldingsvenster wordt wit in veld	1	1	
11	vrij (rood) wordt venster 1			Bk
12	laatste as over de geïsoleerde spoorstaaf voorbij wissel	3		train
	laatste as over het geïsoleerde wissel		7AB	
	vrij (wit) wordt venster 2			
13	Achter de trein legt T knop 45° terug in veld	1L	1R	
	in de normale stand komen de seïnen	A ₁ en A ^v	A ₄₋₅ en A ^v	
	eventueel met seïen	C ₁ ^v		
	koppelstroomvenster wordt blauw in veld	1	1	
	spervenster wordt wit in veld	1	1	
	⊙ toont seïnmeldingsvenster in veld	1	1	
14	T legt knop normaal in veld	1L	1R	
	seïnmeldingsvenster wordt wit in veld	1	1	
15	T opent de overwegbomen van de overweg bij km.	17.948	17.966	
	hierdoor dooft het lampje	"Ovb gesl"	"Ovb gesl"	
16	T legt knop normaal in veld		9,10,11**) 12	
	* bij aankomst op spoor 5 ** bij aankomst op spoor 4			
4	1-4-'58	A		

Station Geleen-Lutterade		Post T			Medew. met
naar Beek-Elsdon van de sporen II, 4 en 5					
1	T wekt Bk				Bk
2	vrij (wit) wordt venster 3				Bk
3	T drukt de drukknop "Tr akd wp 21"				21 (1)
4	wit wordt het venstertje "Toest. wp 21"				21 (3)
	bij vertrek van spoor	II	4	5	
5	niet omoelegd mag zijn knop in veld	1R, 3, 6L, 8 9, 10	1R, 2, 3R, 4L 5L, 6, 8 9	1R, 2, 3L, 4L, 5L, 6, 8, 9, 11	
6	T legt knop om in veld		10, 11, 12	10, 12	
7	T sluit de overwegbomen van de overweg bij km. 17.966				
	branden gaat het lampje "Ovb gesl."				
8	T legt knop 45° om in veld	2	3L	3R	
	spervenster wordt blauw in veld	2	3	3	
	koppelstroomvenster wordt wit in veld	2	3	3	
	• toont seinmeldingsvenster in veld	2	3	3	
9	T legt knop 90° om in veld	2	3L	3R	
	uit de normale stand komt sein	B ₂	B ₄	B ₅	
	bij abnormale stand van sein D ₂ komt tevens uit de normale stand sein	B ₂ ^v			
	seinmeldingsvenster wordt wit in veld	2	3	3	
10	T wekt Bk				Bk
11	Laatste as over de geïsoleerde spoorstaaf voorbij wissel 1				Trein
	in de normale stand komt sein	B ₂	B ₄	B ₅	
	eventueel met sein	B ₂ ^v			
	koppelstroomvenster wordt blauw in veld	2	3	3	
	• toont seinmeldingsvenster in veld	2	3	3	
12	Achter de trein opent T de overwegbomen van de overweg bij km. 17.966				
	het lampje "Ovb gesl." dooft.				
13	T legt knop 45° terug in veld	2	3L	3R	
	spervenster wordt wit in veld	2	3	3	
14	T legt knop normaal in veld	2	3L	3R	
	seinmeldingsvenster wordt wit in veld	2	3	3	
15	T bedient venster 3 (wordt rood)				Bk
16	T legt knop normaal in veld		10, 11, 12	10, 12	
17	Eerste as op geïsoleerde spoorstaaf in de overweg bij wp 21				trein
	rood wordt het venstertje "Toest. wp 21"				
5	1-4-'58	A			

Station Geleen=Lutterade		Post 7	Medewerker
van Sittard op de sporen II en 6.			
1	T ontvangt wekkersein van Std		Std
2	Wit moet zijn venster "Gei's. sp Std-Lut		
3	niet omgelegd mag zijn knop in veld 16		
4	T bedient venster 7 (wordt rood) en 8 (wordt wit)		Std
5	T ontvangt wekkersein van Std		Std
	bij aankomst op spoor	II	6
6	niet omgelegd mag zijn knop in veld	13, 14, 15R, 16R	4R, 14, 15R, 16L
7	T legt knop om in veld		13
8	T legt knop 45° om in veld	16L	16R
	spervenster wordt blauw in veld	16	16
	koppelstroomvenster wordt wit in veld	16	16
	toont seinmeldingsvenster in veld	16	16
9	T legt knop 90° om in veld	16L	16R
	uit de normale stand komen de seinen	D ₂ en D ^v	D ₆ en D ^v
	bij abnormale stand van sein B ₂ komt tevens uit de normale stand sein	B ₂ ^v	
	seinmeldingsvenster wordt wit in veld	16	16
10	vrij (rood) wordt venster 8		Std
11	Laatste as over de geïsoleerde spoorstaaf voorbij wissel	11	10
	vrij (wit) wordt venster 7		
12	Achter de trein legt T knop 45° terug in veld	16L	16R
	in de normale stand komen de seinen	D ₂ en D ^v	D ₆ en D ^v
	eventueel met sein	B ₂ ^v	
	koppelstroomvenster wordt blauw in veld	16	16
	spervenster wordt wit in veld	16	16
	toont seinmeldingsvenster in veld	16	16
13	T legt knop normaal in veld	16L	16R
	seinmeldingsvenster wordt wit in veld	16	16
14	T legt knop normaal in veld		13
6	1 - 4 - 58	A	



Station Geleen=Lutterade		Post T		Medew. met
naar Sittard van de sporen I en 6				
<u>1</u>	T wekt Std			Std
<u>2</u>	vrij (wit) wordt venster 6			Std
	bij vertrek van spoor	I	6	
<u>3</u>	niet omgelegd mag zijn knop in veld	14, 15R	15L, 16	
<u>4</u>	T legt knop om in veld		13, 14	
<u>5</u>	T legt knop 45° om in veld	15L	15R	
	spervenster wordt blauw in veld	15	15	
	koppeelstroomvenster wordt wit in veld	15	15	
	toont seinmeldingsvenster in veld	15	15	
<u>6</u>	T legt knop 90° om in veld	15L	15R	
	uit de normale stand komt sein	C ₁	C ₆	
	bij abnormale stand van sein A ₁ komt tevens uit de normale stand sein	C ₁ ^v		
	seinmeldingsvenster wordt wit in veld	15	15	
<u>7</u>	T wekt Std			Std
<u>8</u>	Laatste as over geïsoleerde spoorstaaf voorbij wissel 13			Trein
	in de normale stand komt sein	C ₁	C ₆	
	eventueel met sein	C ₁ ^v		
	koppeelstroomvenster wordt blauw in veld	15	15	
	toont seinmeldingsvenster in veld	15	15	
<u>9</u>	Achten de trein legt T knop 45° terug in veld	15L	15R	
	spervenster wordt wit in veld	15	15	
<u>10</u>	T legt knop normaal in veld	15L	15R	
	seinmeldingsvenster wordt wit in veld	15	15	
<u>11</u>	T bedient venster 6 (wordt rood)			Std
<u>12</u>	T legt knop normaal in veld		13, 14	
<u>7</u>	1 - 4 - 58	A		

Station Geleen=Lutterade		Post T		Medew. met
van Staatsmijn Maurits op de sporen 4,5 en 6				
1	T krijgt telefonisch aankondiging van de trein			
	bij aankomst op spoor	4,5	6	
2	niet omgelegd mag zijn knop in veld	1R, 3, 4R, 5, 6, 10, 11*, 12	4L, 5, 6R, 16R	
3	in het slot aan het sleuteirelaiskastje moet aanwezig zijn sleutel	B.8/St ⁸	B.8/St ⁸	
<u>4</u>	T legt om knop in veld	11**	12	
<u>5</u>	T legt knop 45° om in veld	4L	4R	
	spervenster wordt blauw in veld	4	4	
	koppelstroomvenster wordt wit in veld	4	4	
	☛ toont seinmeldingsvenster in veld	4	4	
<u>6</u>	T legt knop 90° om in veld	4L	4R	
	uit de normale stand komt sein	P ₄₋₆	P ₄₋₆	
	seinmeldingsvenster wordt wit in veld	4	4	
<u>7</u>	Achter het rangeerdeel legt T knop 45° terug in veld	4L	4R	
	in de normale stand komt sein	P ₄₋₆	P ₄₋₆	
	koppelstroomvenster wordt blauw in veld	4	4	
	soervenster wordt wit in veld	4	4	
	☛ toont seinmeldingsvenster in veld	4	4	
8	T legt knop normaal in veld	4L	4R	
	seinmeldingsvenster wordt wit in veld	4	4	
9	T legt knop normaal in veld	11**	12	

* bij aankomst op spoor 5.

** bij aankomst op spoor 4

1) T draagt zorg dat de overwegbomen van de overweg km. 17.966 tijdig gesloten worden.

Station Geleen=Lutterade		Post T		Medew. met
naar Staatsmijn Maurits van de sporen 4, 5 en 6				
<u>1</u>	T wekt Mijn			Mijn
<u>2</u>	vrij (wit) wordt venster 4			Mijn
	bij vertrek van spoor	4,5	6	
<u>3</u>	niet omgelegd mag zijn knop in veld	1R, 3, 4, 5R, 6L, 10, 12	4, 5 ^L , 6R	
<u>4</u>	in het slot aan het bedieningstoestel moet aanwezig zijn sleutel	B.8/St ^B	B.8/St ^B	
<u>5</u>	T legt knop om in veld		12	
<u>6</u>	T legt knop 90° om in veld	6R ¹⁾		
	uit de normale stand komt sein	S ₄₋₅		
	spervenster wordt blauw in veld	6		
<u>7</u>	T sluit de overwegbomen van de overweg bij km		17.966	
	branden gaat het lampje		"Ovb ges!"	
<u>8</u>	T legt knop 45° om in veld	5L	5R	
	spervenster wordt blauw in veld	5	5	
	koppelstroomvenster wordt wit in veld	5	5	
	 toont seinmeldingsvenster in veld	5	5	
<u>9</u>	T legt knop 90° om in veld	5L	5R	
	uit de normale stand komt sein	Q ₄₋₅	B ₆ en B ₆ ^v	
	seinmeldingsvenster wordt wit in veld	5	5	
<u>10</u>	T wekt Mijn			Mijn
<u>11</u>	Achter het rangeerdeel of de trein legt T knop 45° terug in veld	5L	5R	
	in de normale stand komt sein	Q ₄₋₅	B ₆ en B ₆ ^v	
	koppelstroomvenster wordt blauw in veld.	5	5	
	spervenster wordt wit in veld	5	5	
	 toont seinmeldingsvenster in veld	5	5	
<u>12</u>	T legt knop normaal in veld	5L	5R	
	seinmeldingsvenster wordt wit in veld	5	5	
<u>13</u>	T opent de overwegbomen van de overweg bij km		17.966	
	hierdoor dooft het lampje		"Ovb ges!"	
<u>14</u>	T legt knop 45° terug in veld	6R		
	in de normale stand komt sein	S ₄₋₅		
	spervenster wordt wit in veld	6		
<u>15</u>	T legt knop normaal in veld	6		
<u>16</u>	T legt knop normaal in veld		12	
<u>17</u>	T bedient venster 4 (wordt rood)			Mijn
<u>9</u>	1 - 4 - 58	A	1) T draagt zorg dat de overwegbomen van de overweg km.17.966 tijdig gesloten worden.	

Station Geleen=Lutterade			Wp 21	Medew. met:
Treinaankondiging in wp 21.				
	bij een treinbeweging	van Lut	van Bk	
1	branden gaat het witte lampje	van Lut	van Bk	T (3) Bk
	luiden gaat de schel	1	4	
2*	21 sluit de overwegbomen			
3*	21 drukt drukknop	1	2	T (4) Bk
	hierdoor dooft het lampje	van Lut	van Bk	
	houdt op met luiden schel	1	4	
	het betreffende groene lampje dooft en het gele gaat branden en de schel met langzame slag begint te luiden			
4	Laatste as over geïsoleerde spoorstaaf in de overweg bij wp 21			trein
	het betreffende gele lampje dooft en groene gaat branden			
	de schel met langzame slag houdt op met luiden			
5	Wanneer beide groene lampjes branden opent 21 de overwegbomen.			
<p>Wordt de gegeven treinaankondiging herroepen dan drukt 21 na ontzegeling de betreffende noodknop, waardoor de toestellen voor treinaankondiging normaal worden en de eventueel aan Bk of T gegeven toestemming wordt herroepen.</p> <p>De volgorde van deze handelingen is bepaald in de overweginstructie.</p>				
10	1-4-'58	A		