

Station Akkrum		Post T		Mede- werking met:
van Heerenveen op de sporen 1 en 3				
1	T ontvangt wekkersein van Del			Del
2	Rood moet zijn het venstertje "AV"			
3	T bedient de vensters 9 en 9b (worden wit)			Del
4	T ontvangt wekkersein van Del			Del
	bij aankomst op spoor	1	3	
5	niet omgelegd mag zijn krukje in veld	8, 10, 11, 13, 18L, 20	1, 9, 18L	
6	T legt handel om in veld	15	-	
7	T drukt de drukknoppen	wl 3	-	
		wl 1/2	-	
	branden gaan de groene lampjes en luiden gaat de schel	wl 1/2 en 3	-	
8	T legt onder het gedrukt houden van b.g. knop krukje om in veld	1, 5	-	
	rood worden de venstertjes	3 + 1/2 +	-	
	naar de linksleidende stand lopen om de wissels	1/2 en 3	-	
	liggen de wissels in de eindstand dan wordt wit het venstertje	3 $\frac{\cdot}{\cdot}$ 1/2 $\frac{\cdot}{\cdot}$	-	
	doven gaan de groene lampjes en houdt op met luiden de schel	wl 1/2 en 3	-	
9	T drukt de drukknop "v. Hr"			
	branden gaat het groene lampje "v. Hr"			
10	onder gedrukt houden van b.g. knop legt T krukjes om in veld	9	10	
11	T legt om het handel	A_1/A_1^V	A_3/A_3^V	
	wit wordt het seinmeldingsvenstertje "AV"			
12	vrij (rood) wordt venster 9 ^b			Del
13	laatste as over geïsoleerde spoorstaaf voorbij wissel	-	1	
	vrij (wit) wordt venster 14			trein
14	T legt krukje om in veld 14			
15	T legt normaal het handel	A_1/A_1^V	A_3/A_3^V	
	rood wordt het seinmeldingsvenstertje "AV"			
16	T legt krukje normaal in veld	9	10	
	het groene lampje "v. Hr" dooft			

Station Akkrum		van Heerenveen op de sporen 1 en 3		Post T	Mede- werking met:
17	T drukt de drukknop	wl 3	-		
		wl 1/2	-		
	branden gaan de groene lampjes en luiden gaat de schel bij aankomstspoor	wl 1/2 en 3 1	- 3		
18	T legt onder het gedrukt houden van b.g. knop krukje normaal in veld	1, 5	-		
	rood worden de venstertjes	3 $\frac{\cdot}{\cdot}$ 1/2 $\frac{\cdot}{\cdot}$	-		
	naar de normale stand lopen om de wissels	1/2 en 3			
	liggen de wissels in de eindstand dan wordt wit het venstertje	3 + 1/2 +	-		
	doven gaan de groene lampjes en houdt op met luiden de schel	wl 1/2 en 3			
19	T legt normaal handel in veld	15	-		
20	T legt krukje normaal in veld 14				
21	T bedient venster 14 (wordt rood)				
	vrij (rood) wordt venster 9				

Station Akkrum		Naar Grouw-Irnsum van de sporen 1 en 3		Post T	Mede- werking met:
1	T wekt Gw				Gw
2	vrij (wit) wordt venster 18				Gw
3	T wekt I				I (1)
4	vrij (wit) wordt venster 16				I (4)
5	T legt krukje om in veld 16				
	bij vertrek van spoor	1	3		
6	niet omgelegd mag zijn krukje in veld	8,9,10,13,18R, 20	18L		
7	niet omgelegd mag zijn handel in veld		19,23		
8	T legt handel om in veld	15,19,21,23	-		
9	T drukt drukknop "Tr n. Gw"				
10	lampje "medew. tr n. Gw" wordt wit nadat I de overwegbomen gesloten heeft				I (7)
11	T drukt drukknop "spermagneet krukje 18" lampje "spermagneet krukje 18" wordt groen				
12	tijdens het gedrukt houden van de drukknop "spermagneet krukje 18 vrij" legt T krukje om in veld	18L	18R		
13	T legt om handel "lampje medew tr. n. Gw dooft" voor een over spoor 3 doorrijdende trein legt T bovendien, nadat hij de handelingen voor aankomst van Heerenveen op spoor 3 heeft verricht, krukje 8 en het handel C ₃ ^v om	C ₁	C ₃		
14	T wekt Gw				Gw
15	trein over geïsoleerde spoorstaaf nabij de overweg vrij (wit) wordt venster 17				trein
16	T legt krukje om in veld 17				
17	T legt normaal handel achter een doorrijdende trein legt T ook het handel C ₃ ^v en krukje 8 normaal	C ₁	C ₃		I (9)
18	T legt krukje normaal in veld	18L	18R		
19	T legt handel normaal in veld	23,21,19,15,	-		
20	T legt krukje normaal in veld 17				
21	T bedient de vensters 17 en 18 (worden rood)				Gw
22	T legt krukje normaal in veld 16				
23	T bedient venster 16 (wordt groen)				I (10)

Station Akkrum		van Grouw-Irnsum op de sporen 1 en 2a		Post T	Mede- werking met:
1	T ontvangt wekkersein van Gw				Gw
2	T bedient de vensters 21 en 22 (worden wit)				Gw
3	T ontvangt wekkersein van Gw				Gw
4	T wekt I				I (1)
5	vrij (wit) wordt venster 16				I (4)
	bij aankomst op spoor	1	2a		
6	niet omgelegd mag zijn krukje in veld	1,9,11,13,18L, 20L	1,5,9,11L,18L, 20R		
7	niet omgelegd mag zijn handel in veld	19,23	15,19,23		
8	T legt handel om in veld	15,21	21		
9	T legt krukje om in veld	16	16		
10	T drukt de drukknop	wl 3	-		
	branden gaat het groene lampje	wl 3	-		
	luiden gaat de schel	wl 1/2 en 3	-		
11	T legt onder het gedrukt houden van b.g. knop krukje om in veld	5	-		
	rood wordt het venstertje	3 +	-		
	naar de linksl. stand loopt om het wissel	3	-		
	ligt het wissel in de eindstand dan wordt wit het venstertje	3 $\frac{\cdot}{\cdot}$	-		
	doven gaat het groene lampje houdt op met luiden de schel	wl 3 wl 1/2 en 3	- -		
12	T legt krukje om in veld	20R	20L		
13	T bedient venster 20 (wordt wit)				I (5)
14	vrij (rood) wordt venster 22				Gw
15	laatste as over geïsoleerde spoorstaaf voorbij wissel 5				trein
	vrij (wit) wordt venster 19				
16	T legt krukje om in veld 19				
17	vrij (rood) wordt venster 20				I (17)
18	T legt krukje normaal in veld	20R	20L		
19	T legt handel normaal in veld	21,15	21		
20	T legt krukje normaal in veld	16	16		
21	T drukt de drukknop	wl 3	-		
	branden gaat het groene lampje	wl 3	-		
	luiden gaat de schel	wl 1/2 en 3	-		
				2.e wbl	1963
					6a

Station Akkrum	van Grouw-Irnsom op de sporen 1 en 2a	Post T	Mede- werking met:
22	T legt onder het gedrukt houden van b.g. knop krukje normaal in veld	5	-
	rood wordt het venstertje	3 $\frac{\cdot}{\cdot}$	-
	naar de normale stand loopt om het wissel	3	-
	ligt het wissel in de eindstand dan wordt wit het venstertje	3 +	-
	doven gaat het groene lampje	wl 3	-
	houdt op met luiden de schel	wl 1/2 en 3	-
23	T bedient venster 16 (wordt groen)		I (18)
24	T legt krukje normaal in veld 19		
25	T bedient venster 19 (wordt rood)		
	vrij (rood) wordt venster 21		

9e wbl	1963	6b
--------	------	----

1	T wekt Del			Del
2	vrij (wit) wordt venster 11			Del
	bij vertrek van spoor	1	2a	
3	niet omgelegd mag zijn krukje	1,9,11R,13,20	1,5,9,11L,20R	
4	T drukt de drukknop	wl 3	-	
	branden gaat het groene lampje	wl 3	-	
	luiden gaat de schel	wl 1/2 en 3	-	
5	T legt onder het gedrukt houden van b.g. knop krukje om in veld	5	-	
	rood wordt het venstertje	3 +	-	
	naar de linksl. stand loopt om het wissel	3	-	
	ligt het wissel in de eindstand dan wordt wit het venstertje	3 $\frac{\cdot}{\cdot}$	-	
	doven gaat het groene lampje houdt op met luiden de schel	wl 3 wl 1/2 en 3	-	
6	T drukt de drukknop "n. Hr"			
	branden gaat het groene lampje "n. Hr"			
7	onder gedrukt houden van b.g. knop legt T krukje om in veld	11L	11R	
8	T legt om het handel	B ₁	B ₂	
9	niet omgelegd mag zijn krukje in veld	-	18L *	
10	T legt krukje om in veld	-	13L *	
11	T legt om het handel	-	B ₂ ^v *	
12	T wekt Del			Del
13	laatste as over geïsoleerd wissel 2			trein
	vrij (wit) wordt venster 12			
14	T legt krukje om in veld 12			
15	T legt normaal het handel	-	B ₂ ^v *)	
16	T legt krukje normaal in veld	-	13 *)	
17	T legt normaal het handel	B ₁	B ₂	
18	T legt krukje normaal in veld	11L	11R	
	het groene lampje "n. Hr" dooft			
19	T drukt de drukknop	wl 3	-	
	branden gaat het groene lampje	wl 3	-	
	luiden gaat de schel	wl 1/2 en 3	-	

Station Akkrum	Naar Heerenveen van de sporen 1 en 2a		Post T	Mede- werking met:
20	T legt onder het gedrukt houden van b.g. knop krukje normaal in veld	5	-	
	rood wordt het venstertje	3 -	-	
	naar de normale stand loopt om het wissel	3	-	
	ligt het wissel in de eindstand dan wordt wit het venstertje	3 +	-	
	doven gaat het groene lampje	wl 3	-	
	houdt op met luiden de schel	wl 1/2 en 3	-	
	*) alleen voor een doorrijdende trein			
21	T legt krukje normaal in veld 12			
22	T bedient de vensters 11 en 12 (worden rood)			
			9 e wbl	1963 7b