

Station Varsseveld

Algemene gegevens

Verkortingen

T : de treindienstleider in post T  
Atn : de treindienstleider te Aalten  
Tbg : de treindienstleider te Terborg

Over spoor I mag in beide richtingen worden doorgereden

Omschrijving van de seinen

A<sub>1,2</sub> Inrijsein, zijde Aalten, op de sporen I en II  
A<sub>v,2</sub> Voorsein van A<sub>1,2</sub>  
B<sub>1,2</sub> Uitrijsein van de sporen I en II naar Aalten, tevens bloksein  
C<sub>1,2</sub> Uitrijsein van de sporen I en II naar Terborg, tevens bloksein  
D<sub>1,2</sub> Inrijsein, zijde Terborg, op de sporen I en II  
D<sub>v,2</sub> Voorsein van D<sub>1,2</sub>

Station Varsseveld		Post T		Medewerking met:
van Aalten op de sporen I en II				
1	T ontvangt wekkersein van Atn			Atn
2	T bedient venster 16 (wordt rood)			Atn
3	T ontvangt wekkersein van Atn			Atn
	Bij aankomst op spoor	I	II	
4	Niet omgelegd mag zijn krukje in veld	9,10,12,14,15,18	9,10,11,12,14,15,17	
5	Niet omgelegd mag zijn handel in veld	3,5,16	4	
6	T legt handel om in veld	-	3,16	
7	Trein met eerste as op geïsoleerde spoorstaaf bij km 17.183			Trein
	Schel met langzame slag begint te luiden			
8	T sluit de overwegbomen van Ovw km 20.097			
	Branden gaat het lampje "Ovw 20.0 Gesl"			
	Schel met langzame slag houdt op met luiden			
9	Tijdens het gedrukt houden van de knop: "v. of n. Atn"			
	legt T krukje om in veld	17	18	
10	T legt om het handel	A <sub>1,2</sub>	A <sub>1,2</sub>	
11	T legt om het handel	A <sup>v</sup>	A <sup>v</sup>	
12	Vrij (rood) wordt venster 17			Atn
13	Laatste as over de geïsol. spoorstaaf voor wissel 1			Trein
	Vrij (wit) wordt venster 17 <sup>b</sup>			
14	T legt normaal het handel	A <sup>v</sup>	A <sup>v</sup>	
15	T legt normaal het handel	A <sub>1,2</sub>	A <sub>1,2</sub>	
16	T opent de overwegbomen van Ovw km 20.097			
	Het lampje "Ovw 20.0 Gesl" dooft			
17	T legt normaal het krukje in veld	17	18	
18	T legt handel normaal in veld	-	16,3	
19	T bedient de vensters 17 (wordt wit) en 17 <sup>b</sup> (wordt rood)			Atn
	Vrij (wit) wordt venster 16			
4	20-6-'58		11e wbl	

Station Varsseveld		Post T		Medewerking met:
naar Aalten van de sporen I en II				
1	T wekt Atn			Atn
2	vrij (wit) wordt venster 15			Atn
	bij vertrek van spoor	I	II	
3	niet omgelegd mag zijn krukje in veld	10,15,17,18	9,10,14,17,18	
4	niet omgelegd mag zijn handel in veld	16	-	
5	T legt handel om in veld	-	16	
6	T sluit de overwegbomen van Ovw km 20.097			
	Branden gaat het lampje "Ovw 20.0 Gesl"			
7	Tijdens het gedrukt houden van de knop: "v. of n. Atn"			
	legt T krukje om in veld	14	15	
8	T legt om het handel	B <sub>1,2</sub>	B <sub>1,2</sub>	
9	T wekt Atn			Atn
10	T legt normaal het handel	B <sub>1,2</sub>	B <sub>1,2</sub>	
11	T opent de overwegbomen van Ovw km 20.097			
	Het lampje "Ovw 20.0 Gesl" dooft			
12	T legt krukje normaal in veld	14	15	
13	T legt handel normaal in veld	-	16	
14	T bedient de vensters 15 en 16 (worden rood)			Atn
15	Vrij (wit) wordt venster 16			Atn
5	20-6-'58		11e wbl	

Station Varsseveld		Post T		Medewerking met:
Van Terborg op de sporen I en II				
1	T ontvangt wekkersein van Tbg			Tbg
2	T bedient venster 10 (wordt rood)			Tbg
3	T ontvangt wekkersein van Tbg			Tbg
	bij aankomst op spoor	I	II	
4	niet omgelegd mag zijn krukje in veld	10,11,12,15,17,18,	9,11,12,14,15,17,18	
5	niet omgelegd mag zijn handel in veld	3,5,16	4	
6	T legt handel om in veld	4	3,5,16	
7	T sluit de overwegbomen van ovw km 20.850 branden gaat het lampje "ovw 20.8 gesl."			
8	tijdens het gedrukt houden van de knop "v. of n. Tbg"			
	legt T het krukje om in veld	9	10	
9	T legt om het handel	D1,2/D <sup>v</sup>	D1,2/D <sup>v</sup>	
10	vrij (rood) wordt venster	9	9	Tbg
11	laatste as over geïsoleerd wissel 13			
	vrij (wit) wordt venster	8	8	trein
12	achter de trein legt T normaal het handel	D1,2/D <sup>v</sup>	D1,2/D <sup>v</sup>	
13	T legt krukje om (naar rechts) in veld	8	8	
14	T legt krukje normaal in veld	9	10	
15	T opent de overwegbomen van ovw km 20.850 het lampje "ovw 20.8 gesl." dooft			
16	T legt krukje normaal (naar links) in veld	8	8	
17	T legt handel normaal in veld	4	16,5,3	
18	T bedient de vensters 8 (wordt rood) en 9 (wordt wit)			
	vrij (wit) wordt venster 10			
6	1 le wbl			

Station Varsseveld		Post T		Medewerking met:
naar Terborg van de sporen I en II				
1	T wekt Tbg			Tbg
2	vrij (wit) wordt venster 11			Tbg
	bij vertrek van spoor	I	II	
3	niet omgelegd mag zijn krukje in veld	9,10,12,18	9,10,11,17,18	
4	niet omgelegd mag zijn handel in veld	3,5	4	
5	T legt handel om in veld	-	3	
6	T sluit de overwegbomen van ovw km 20.850			
	branden gaat het lampje "ovw 20.8 gesl."			
7	tijdens het gedrukt houden van de knop "v. of n. Tbg"			
	legt T het krukje om in veld	11	12	
8	T legt om het handel	C1,2	C1,2	
9	T wekt Tbg			Tbg
10	laatste as over geïsoleerd wissel 13			trein
	vrij (wit) wordt venster	8	8	
11	achter de trein legt T normaal het handel	C1,2	C1,2	
12	T legt krukje om (naar rechts) in veld	8	8	
13	T legt krukje normaal in veld	11	12	
14	T opent de overwegbomen van ovw km 20.850			
	het lampje "ovw 20.8 gesl." dooft			
15	T legt krukje normaal (naar links) in veld	8	8	
16	T legt handel normaal in veld	-	3	
17	T bedient de vensters 8, 10 en 11 (worden rood)			Tbg
18	vrij (wit) wordt venster 10			Tbg