

BVS/Zuidhorn		Post T		Medewerking met:
Van Grijpskerk op de sporen 1 en 2				
1	T ontvangt wekkersein van Gk			Gk
2	T bedient venster 7 (wordt rood)			Gk
3	T ontvangt wekkersein van Gk			Gk
4	vrij (rood) wordt venster 9			Gk
	bij aankomst op spoor	1	2	
5	in het slot van het bedieningstoestel moet omgedraaid aanwezig zijn de sleutel	H2/St ²	H2/St ²	
6	T legt handel om in veld	7	-	
7	T sluit de bomen van de overweg bij km 68.375 en drukt daarna de knop "v. en n. Gk"			
	het groene lampje "v. en n. Gk" gaat branden *			
8	T legt tijdens het gedrukt houden van b.g. knop, krukje om in veld			
		9L	9R	
9	T legt handel om in veld 9			
	sein A1,2/A ^V komt uit de stand "stop"			
10	laatste as over de isolerende las voorbij wissel 1			trein
	vrij (wit) wordt venster 8			
11	T legt handel normaal in veld 9			
	in de stand "stop" komt sein A1,2/A ^V			
12	T legt krukje om in veld 8			
13	T legt krukje normaal in veld	9	9	
14	T opent de bomen van de overweg bij km 68.375			
15	T legt krukje normaal in veld 8			
16	T legt handel normaal in veld	7	-	
17	T bedient de vensters 9 (wordt wit) en 8 (wordt rood)			
	vrij (wit) wordt venster 7			Gk
<p>* tijdens het gedrukt houden van de knop geeft het branden van het lampje aan dat de overwegbomen gesloten zijn.</p>				
4	1976			+

BVS/Zuidhorn		Post T		Medewerking met:
Naar Grijpskerk van de sporen 1 en 2				
1	T wekt Gk			Gk
2	vrij (wit) wordt venster 6			Gk
	bij aankomst op spoor	1	2	
3	in het slot van het bedieningstoestel moet omgedraaid aanwezig zijn de sleutel	H2/St ²	H2/St ²	
4	T legt handel om in veld	7	-	
5	T sluit de bomen van de overweg bij km 68.375 en drukt daarna de knop "v. en n. Gk"			
	het groene lampje "v. en n. Gk" gaat branden *			
6	T legt tijdens het gedrukt houden van b.g. knop, krukje om in veld			
		6L	6R	
7	T legt handel om in veld 6			
	uit de stand "stop" komt sein B1,2			
8	T geeft wekkersein aan Gk			Gk
9	laatste as over isolerende las voorbij wissel 1			trein
	vrij (wit) wordt venster 8			
10	T legt handel normaal in veld 6			
	in de stand "stop" komt sein B1,2			
11	T legt krukje om in veld 8			
12	T legt krukje normaal in veld	6	6	
13	T opent de bomen van de overweg bij km 68.375			
14	T legt krukje normaal in veld 8			
15	T legt handel normaal in veld	7	-	
16	T bedient de vensters 6, 7 en 8 (worden rood)			Gk
17	vrij (wit) wordt venster 7			Gk
<p>* tijdens het gedrukt houden van de knop geeft het branden van het lampje aan dat de overwegbomen gesloten zijn.</p>				
5	1976			+

BVS/Zuidhorn		Post T		Medewerking met:
Van Hoogkerk=Vierverlaten op de sporen 1 en 2				
1	T ontvangt wekkersein van Vv1			Vv1
2	T bedient venster 4 (wordt rood)			Vv1
3	T ontvangt wekkersein van Vv1			Vv1
4	vrij (rood) wordt venster 2			Vv1
	bij aankomst op spoor	1	2	
5	in het slot van het bedieningstoestel moet omgedraaid aanwezig zijn de sleutel	-	H2/St ²	
6	T legt om wissel	4 ¹⁾	-	
7	T legt krukje om in veld	2L	2R	
	het groene lampje "v. Vv1" gaat branden			
8	T legt krukje om in veld 3			
	het groene lampje "v. Vv1" dooft			
9	T legt krukje om in veld 3 ^o			
	het witte lampje "sein D1,2/D ^v " gaat branden			
	uit de stand "stop" komt sein D1,2/D ^v			
	het rode lampje "sein D1,2/D ^v stop" dooft			
	vrij wordt venster 2b			
10	eerste as over isolerende las voorbij sein D1,2/D ^v			trein
	het witte lampje "sein D1,2/D ^v " dooft			
	in de stand "stop" komt sein D1,2/D ^v			
	het rode lampje "sein D1,2/D ^v stop" gaat branden			
11	laatste as over isolerende las voorbij wissel 4			
	het groene lampje "v. Vv1" gaat branden ²⁾			
12	T legt krukje normaal in veld 3 ^o en 3			
	het groene lampje "v. Vv1" dooft			
13	T legt krukje normaal in veld	2	2	
14	T legt in de normale stand wissel	4 ¹⁾	-	
15	T bedient de vensters 2 (wordt wit) en 2b			Vv1
	vrij (wit) wordt venster 4			
	<p>1) zie voor de elektrische bediening van wissel 4 blz. 8</p> <p>2) in geval van weigeren ontzegt en drukt T de noodknop "v. en n. Vv1"</p>			
6	1976			+

BVS/Zuidhorn		Post T		Medewerking met:
Naar Hoogkerk=Vierverlaten van de sporen 1 en 2				
1	T wekt Vvl			Vvl
2	vrij (wit) wordt venster 5			Vvl
	van spoor	1	2	
3	T legt om wissel	4 ¹⁾	-	
4	T legt krukje om in veld	5L	5R	
	het groene lampje "n. Vvl" gaat branden			
5	T legt krukje om in veld 4			
	het groene lampje "n. Vvl" dooft			
6	T legt krukje om in veld 4 ^o			
	het witte lampje sein C1,2 gaat branden			
	uit de stand "stop" komt sein C1,2			
	het rode lampje "sein C1,2 stop" dooft			
7	T geeft wekkersein aan Vvl			Vvl
8	eerste as over isolerende las voorbij sein C1,2			trein
	het witte lampje "sein C1,2" dooft			
	in de stand "stop" komt sein C1,2			
	het rode lampje "sein C1,2 stop" gaat branden			
9	laatste as over isolerende las voorbij wissel 4			
	het groene lampje "n. Vvl" gaat branden ²⁾			
10	T legt krukje normaal in veld 4 ^o en 4			
	het groene lampje "n. Vvl" dooft			
11	T legt krukje normaal in veld	5	5	
12	T legt in de normale stand wissel	4 ¹⁾	-	
13	T bedient de vensters 5 en 4 (worden rood)			
14	vrij (wit) wordt venster 4			Vvl
	<p>1) zie voor de elektrische bediening van wissel 4 blz. 8</p> <p>2) in geval van weigeren ontzegelt en drukt T de noodknop "v. en n. Vvl"</p>			
7	1976			+